

30W GaN Brzi punjač



1. Uvod Hvala vam što ste kupili naš zidni punjač. Ovaj priručnik će vas voditi kroz instalaciju, uporabu i rješavanje problema vašeg novog zidnog punjača. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije korištenja uređaja.
2. Sadržaj pakiranja
 - Zidni punjač
3. Značajke
 - **Univerzalna kompatibilnost:** Radi s širokim rasponom uređaja uključujući pametne telefone, tablete i prijenosna računala.
 - **Višestruki protokoli punjenja:**
Podržava PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.
 - **Brzo punjenje:** Pruža do 30W izlazne snage za brzo punjenje.
 - **Višestruki AC utikači:** Uključuje adaptere za CN, US, DE, JP i EU.
 - **Sigurnosne značajke:** Opremljen zaštitom od preopterećenja (OCP), zaštitom od kratkog spoja (SCP) i zaštitom od prenapona (OVP).
 - **Vatrootporni materijal:** Izrađen od vatrootpornog PC 94V0 materijala.
 - **Kompaktan i prijenosni:** Lako se nosi za putovanja i svakodnevnu uporabu.
4. Specifikacije
 - **AC ulaz:** 100-240V~0.8A 50/60Hz
- **USB-C izlaz (30W Max):**
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/2.5A
 - 15V/2A
 - 20V/1.5A
- **PPS:** 3.3-11V/3A
- **AC utikač:** CN, US, DE, JP, EU
- **Boja:** Crna
- **Materijal:** Vatrootporni PC 94V0
- **Zaštita:** OCP, SCP, OVP
- **Radna temperatura:** -10°C do +25°C
- **Podržava protokole brzog punjenja:**
 - PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
 - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
 - SCP/FCP/AFC
 - BC1.2/DCP1.5A
 - MTK PE+2.0/2.1
 - APPLE 2.4A
5. Instalacija i postavljanje Korak 1: Raspakirajte punjač Pažljivo izvadite zidni punjač iz pakiranja. Korak 2: Spojite na izvor napajanja
6. Uključite zidni punjač u standardnu AC utičnicu. Korak 3: Spojite vaš uređaj
7. Koristite kompatibilni USB-C kabel za spajanje vašeg uređaja na punjač.
8. Punjač će automatski detektirati optimalni protokol punjenja i početi puniti vaš uređaj.
9. Upute za uporabu
- **Punjenje:** Spojite svoj uređaj na USB-C port koristeći kompatibilni

kabel. Punjač podržava protokole brzog punjenja za brzo i učinkovito punjenje.

7. Rješavanje problema Problem:
Uređaj se ne puni

- Provjerite je li zidni punjač ispravno spojen na AC utičnicu.
- Provjerite je li USB-C kabel čvrsto spojen i na punjač i na vaš uređaj.
- Pokušajte koristiti drugi USB-C kabel.
- Provjerite je li vaš uređaj kompatibilan s izlaznim specifikacijama punjača.

Problem: Spora brzina punjenja

- Provjerite podržava li vaš uređaj protokole brzog punjenja.
- Pokušajte koristiti drugi USB-C kabel.
- Provjerite ima li zapreka u USB-C portu vašeg uređaja.

Problem: Punjač se ne uključuje

- Provjerite je li AC adapter utikača čvrsto pričvršćen na punjač.
- Pokušajte uključiti punjač u drugu AC utičnicu.

8. Sigurnosne informacije

- Ne izlažite punjač vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- Izbjegavajte ispuštanje ili izlaganje punjača jakim udarcima.
- Držite punjač dalje od zapaljivih materijala.
- Isključite punjač iz izvora napajanja prije čišćenja. Koristite suhu krpu za čišćenje.
- Ne pokušavajte sami rastavljati ili popravljati punjač.