

Магнитна стойка за безжично зареждане Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че избрахте мобилната захранваща банка, произведена от нашата компания. За да се насладите на по-добър опит с този продукт, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя преди употреба.

1. Може да се използва като магнитна банка за безжично зареждане на мобилни устройства, съвместима с мобилни телефони Apple от серия 12 и по-висока.
2. Тя може да се използва като обикновена мобилна захранваща банка за безжично зареждане и е съвместима с всички мобилни телефони, които поддържат протокола Qi. Той поддържа мобилни телефони OP, HW, XM и SAM, които поддържат безжично зареждане.
3. Може да се използва като преносима банка за захранване, малка и лека, лесна за пренасяне и поддържа 99 % от зареждането на мобилни телефони.
4. Може да се използва като стойка за безжично зареждане, да се постави на работния плот и да се зарежда по всяко време.

Забележка: Функционално описание на безжичното зареждане

* Поставете телефона върху безжичното зарядно устройство и натиснете страничния бутон, за да включите функцията за безжично зареждане.

* Когато зареждате мобилната захранваща банка със зарядното устройство, когато входът е в режим на бързо зареждане и захранващата банка е настроена на безжично зареждане, можете да използвате функцията за безжично бързо зареждане. Ако първо включите безжичното зареждане и използвате зарядното устройство за зареждане на захранващата банка, в момента е налична само обикновената функция за безжично зареждане с мощност 5 W.

* По време на процеса на зареждане на мобилната банка за захранване, в напълно заредено състояние, поради

протокола за зареждане, преминете към състояние на вход 5 V, включете безжичното зареждане в този момент и ще бъде налично само обикновено зареждане от 5 W. При изключване на захранването след поставяне на кабела за зареждане безжичното зареждане може да се рестартира автоматично, за да влезе в режим на бързо зареждане.

Характеристики на продукта

- * 15 W безжичен изход, неограничено бързо зареждане с магнити.
- * Ново "три в едно", захранваща банка + безжична стойка за зареждане + магнитно засмукване
- * 18 W/20 W бързо зареждане, високоефективно зареждане.
- * Тя може да се зарежда и разрежда едновременно, а мобилният телефон и захранващата банка могат да бъдат напълно заредени бързо.
- * LED индикатор, показващ захранването в реално време.
- * Висококачествена полимерна литиева батерия, безопасна и безпроблемна.

Опаковъчен списък

- * Захранваща банка x 1

Описание на частите

1. Бутон за захранване за безжично зареждане
2. Конзола
3. Вход/изход тип C
4. Изходен интерфейс USB
5. Индикатор на батерията
6. Безжично зареждане (изисква мобилният телефон да поддържа тази функция)



Спецификации на продукта

Име на продукта: Магнитна стойка за безжично зареждане

Капацитет на клетките: 10000 mAh

Тип батерия: полимерна литиева батерия

Максимална изходна мощност: 18 W / 20 W

Захранване за безжично зареждане 5 W / 7.5 W / 10 W / 15 W макс.

Изход USB: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A макс.

Изход тип C: 5 V = 3 A / 9 V = 2.2 A / 12 V = 1,5 A макс.

ABS + тип C едновременен изход: 5 V / 3 A

Вход тип C: 5 V = 3 A / 9 V 2 A макс.

Описание на светлинните индикатори за зареждане и батерия

* Инструкции за зареждане

Зареждане на вход тип C

Свържете кабел за зареждане тип C към входния интерфейс и започнете да зареждате мобилната банка за захранване, а LED светлините започват да мигат по време на процеса на зареждане. Когато светодиодът не мига, това означава, че зареждането е приключило.

Функция на страничния бутон

Натиснете страничния бутон на безжичното зарядно устройство и захранващата банка и мобилната захранваща банка автоматично ще се изключи и ще заспи.

* Описание на индикатора за батерията

Петата светлина е синя, когато е активирано безжично зареждане.



Дисплей на захранването

Кръглите светлини на мобилната захранваща банка са удобен начин да проверявате оставащата мощност и функциите на захранващата банка.

Предпазни мерки

* Ако не използвате захранващата банка дълго време, моля, зареждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца. По време на работа устройството ще бъде леко горещо, но това е нормално.

* Моля, дръжете устройството сухо и не го почиствайте с химически почистващи препарати.

* Тя може да се зарежда и разрежда едновременно, а мобилният телефон и захранващата банка могат да бъдат напълно заредени бързо.

* Моля, грижете се за околната среда, бракувайте и рециклирайте устройството на определеното място, не го изхвърляйте произволно.

* Не позволявайте на деца да използват устройството и го използвайте само под надзора на възрастни.

* Не удряйте, не разглобявайте и не влизайте във вода с устройството, не го мокрете и не го стискайте.

* Не свързвайте проектираното изходно захранване с постоянен ток към оборудване, което не отговаря на изискванията за изходните параметри, тъй като това може да доведе до неизправност или пожар.

* Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до пожар, токов удар или други наранявания;

* Батерията не трябва да се излага на прекомерна топлина.

* Мобилното захранване използва висококачествени литиево-полимерни батерии, затова го използвайте с увереност.

* Не разглобявайте и не пробивайте сами захранващата банка. Не излагайте захранващата банка на огън, висока температура или вода.

* Моля, използвайте за зареждане адаптер за постоянен ток 5 V, който отговаря на националните стандарти.

* Ако установите, че мобилната захранваща банка е изпъкнала или има други дефектни явления, или ако зарежданото устройство е изпъкнало, моля, спрете да използвате захранващата банка.

Често срещани проблеми и решения

- * Ако захранващата банка не може да бъде заредена:
- * Моля, проверете дали мобилният захранващ адаптер е подходящ, дали свързващият проводник и адаптерът са в добро състояние.
- * Препоръчваме ви да използвате подходящ марков адаптер за захранване, за да го заредите
- * Не разглобявайте и не пробивайте сами захранващата банка. Не излагайте захранващата банка на огън, висока температура или вода.
- * Ако захранващата банка не може да зарежда други устройства:
- * Захранването е твърде ниско, моля, заредете захранващата банка.
- * Напрежението на зарежданото устройство не е съвместимо с изхода на мобилното захранване, моля, проверете напрежението на зареждане на зарежданото устройство.
- * Методът на свързване между зарежданото устройство и захранващата банка е неправилен.
- * Моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване на местния търговец, за да проверите повредата на вътрешната верига на мобилното захранване.