

35W GaN
Gyorstöltő
** **



1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta fali töltőnket. Ez a kézikönyv végigvezeti Önt az új fali töltő telepítésén, használatán és hibaelhárításán. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

2. A csomag tartalma

* Fali töltő

3. Jellemzők

* **Univerzális kompatibilitás****:** Számos eszközzel működik, beleértve az okostelefonokat, táblagépeket és laptopokat.
* **Több töltési protokoll****:** Támogatja a PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE protokollokat.
* **Nagy sebességű töltés****:** Akár 30W-os kimenetet biztosít a gyors töltéshez.
* **Több AC csatlakozó****:** CN, US, DE, JP és EU adaptereket tartalmaz.
* **Biztonsági funkciók****:** Túláramvédelem (OCP), rövidzárlat védelem (SCP) és túlfeszültség védelem (OVP).
* **Tűzálló anyag****:** Tűzálló PC 94V0 anyagból készült.
* **Kompakt és hordozható****:** Könnyen szállítható utazáshoz és mindennapi használatra.

4. Specifikációk

* **AC bemenet****:** 100-240V~0.8A 50/60Hz
* **USB-C kimenet (35W Max)****:**
* 5V/3A
* 9V/3A
* 12V/2.92A
* 15V/2.33A
* 20V/1.75A
* **USB-A kimenet (18W)****:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

* **C+A****:** 5V/3A 15W
* **PPS****:** 3.3-11V/3A
* **AC csatlakozó****:** CN, US, DE, JP, EU
* **Szín****:** Fekete
* **Anyag****:** Tűzálló PC 94V0
* **Védelem****:** OCP, SCP, OVP
* **Működési hőmérséklet****:** -10°C - +25°C
* **Támogatott gyorstöltési protokollok****:**
* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
* QC2.0/QC3.0/QC4.0+
* SCP/FCP/AFC/SFCP
* BC1.2/DCP1.5A
* PE+1.1/2.0
* APPLE KÉSZÜLÉK
* SAMSUNG KÉSZÜLÉK

5. Telepítés és beállítás

1. lépés: A töltő kicsomagolása
Óvatosan vegye ki a fali töltőt a csomagolásból.

2. lépés: Csatlakoztatás az áramforráshoz

1. Csatlakoztassa a fali töltőt egy szabványos AC aljzatba.

3. lépés: Az eszköz csatlakoztatása

1. Használjon kompatibilis USB-C kábelt az eszköz töltőhöz való csatlakoztatásához.
2. A töltő automatikusan felismeri az optimális töltési protokollt, és megkezdje az eszköz töltését.

6. Használati utasítások

* **Töltés****:** Csatlakoztassa az eszközt az USB-C és/vagy USB-A porthoz kompatibilis kábel segítségével. A töltő támogatja a gyorstöltési protokollokat a gyors és hatékony töltéshez.

7. Hibaelhárítás

Probléma: Az eszköz nem tölt
* Győződjön meg róla, hogy a fali töltő megfelelően csatlakozik az AC aljzathoz.
* Ellenőrizze, hogy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a töltőhöz és az eszközhöz.
* Próbáljon másik USB-kábelt használni.
* Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e a töltő kimeneti specifikációival.

Probléma: Lassú töltési sebesség

* Győződjön meg róla, hogy az eszköze támogatja a gyorstöltési protokollokat.
* Próbáljon másik USB-kábelt használni.
* Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály az eszköz

USB-portjaiban.

Probléma: A töltő nem kapcsol be

- * Győződjön meg róla, hogy az AC csatlakozó adapter biztonságosan van rögzítve a töltőhöz.
- * Próbálja meg a töltőt egy másik AC aljzatba csatlakoztatni.

8. Biztonsági információk

- * Ne tegye ki a töltőt nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
- * Kerülje a töltő leejtését vagy erős ütésnek való kitételét.
- * Tartsa távol a töltőt gyúlékony anyagoktól.
- * Tisztítás előtt húzza ki a töltőt az áramforrásból. Használjon száraz ruhát a tisztításhoz.
- * Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a töltőt saját maga.