

Stolni GaN punjač (2C2A, 100W)**1. Uvod**

Hvala vam što ste kupili stolni GaN punjač (2C2A, 100W). Ovaj punjač dizajniran je za učinkovito punjenje više uređaja istovremeno sa svojom naprednom GaN tehnologijom. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe punjača kako biste osigurali pravilan rad i sigurnost.

2. Specifikacije

- Model: Stolni GaN punjač (2C2A, 100W)
- Ulaz: AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
- Ukupna izlazna snaga: 100 W (maks.)

➤ USB-C priključci

- USB-C1/USB-C2:
 - Raspon napona: 3.3-20V
 - Struja: 5A
 - Snaga: 5V/9V/12V/15V 3A; 20V 5A
 - PPS: 3.3V-21V 5A

➤ USB-A priključci

- USB-A1/USB-A2:
 - Raspon napona: 4.5V / 5V / 9V / 12V / 20V
 - Struja: 5A (4.5V), 4.5A (5V), 3A (5V/9V/12V/20V)

➤ Kombinirani izlazi

- USB-C1 + USB-C2: 65 W + 30 W
- USB-A1 + USB-A2: 65 W + 30 W
- USB-C1/USB-C2 + USB-A1/USB-A2: 65 W + 30 W
- USB-C1/USB-C2 + (USB-A1 + USB-A2): 65 W + 24 W
- (USB-C1 + USB-C2) + USB-A1/USB-A2: 45 W + 30 W + 22,5 W
- USB-A1 + USB-A2: 12 W + 12 W
- USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 45 W + 30 W + 7,5 W + 7,5 W

3. Značajkama

- GaN tehnologija: Povećava učinkovitost i smanjuje stvaranje topline.
- Punjenje s više priključaka: Napunite do četiri uređaja istovremeno.
- Kompaktan dizajn: Jednostavan za nošenje i idealan za dom, ured i putovanja.

4. Upute za korištenje

- Spajanje na napajanje:
 - Uključite punjač u utičnicu za izmjeničnu struju (100-240V~50/60Hz).
 - Provjerite je li svjetlo indikatora napajanja uključeno.
- Uređaji za punjenje:
 - Povežite svoje uređaje s odgovarajućim USB-C ili USB-A priključcima.
 - Punjač će automatski otkriti i isporučiti optimalnu snagu za svaki spojeni uređaj.
- Kombinacije punjenja:
 - Možete koristiti različite kombinacije USB-C i USB-A priključaka ovisno o zahtjevima za napajanje

vaših uređaja (pojednosti potražite u odjeljku sa specifikacijama).

5. Sigurnosne informacije

- Zaštita od pregrijavanja: Punjač je opremljen mehanizmom za zaštitu od pregrijavanja.
- Zaštita od prekomjerne struje: Automatski ograničava struju kako bi se spriječilo oštećenje povezanih uređaja.
- Zaštita od kratkog spoja: Isključuje punjač u slučaju kratkog spoja kako bi se osigurala sigurnost.

6. Rješavanje problema

- Nema snage:
 - Provjerite je li punjač dobro uključen u ispravnu utičnicu za izmjeničnu struju.
 - Provjerite je li svjetlo indikatora napajanja uključeno.
- Uređaj se ne puni:
 - Provjerite je li uređaj pravilno spojen na punjač.
 - Provjerite odgovara li izlazna snaga punjača zahtjevima uređaja.

7. Održavanje

- Održavajte punjač suhim i izbjegavajte izlaganje vlazi.
- Očistite punjač suhom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala.
- Čuvati na hladnom i suhom mjestu kada se ne koristi.