

شاحن سريع**
مع كابل يو اس بي سى 30W GaN

مع كابل يو اس بي سى



١. مقدمة

شكراً لشرائك شاحن الحائط الخاص بنا .سيرشدك هذا الدليل خلال عملية التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لشاحن الحائط الجديد الخاص بك .يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

٢. محتويات العبوة

شاحن حائط *
م ج إلى ج كابل 1، 25 *

٣. الميزات

توافق عالمي: يعمل مع مجموعة واسعة من الأجهزة** بما في ذلك الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
بروتوكولات شحن متعددة: يدعم**
PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.
شحن سريع: يوفر قدرة خرج تصل إلى 30 واط للشحن السريع.
* قوابس تيار متعدد متعددة: يتضمن محولات لـ CN و US و DE و JP و EU.
* ميزات الأمان: مجهز بحماية ضد التيار الزائد** (OCP) وحماية ضد قصر الدائرة (SCP) وحماية ضد الجهد الزائد (OVP).
* مادة مقاومة للحرق: مصنوع من مادة**
المقاومة للحرق.
دمج محمول: سهل الحمل للسفر والاستخدام**
اليومي.

٤. المواصفات

دخل التيار المتعدد: 240 فولت-0.8 أمبير**
هرتز 50/60 هرتز
* (الحد الأقصى 30 واط) USB-C خرج*: فولت 3 أمبير 5
فولت 3 أمبير 9
فولت 2.5 أمبير 12
فولت 2 أمبير 15
فولت 1.5 أمبير 20
فولت 3 أمبير 3.3-11
* CN، US، DE، JP، EU: قابس التيار المتعدد**
* اللون: أسود**
* مقاوم للحرق: PC 94V0 المادة**
* OCP، SCP، OVP: الحماية**
* درجة حرارة التشغيل: -10 درجة مئوية إلى +25 درجة مئوية

**: يدعم بروتوكولات الشحن السريع:

- * PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
- * QC2.0/QC3.0/QC4.0+
- * SCP/FCP/AFC
- * BC1.2/DCP1.5A
- * MTK PE+2.0/2.1
- * APPLE 2.4A

٥. التركيب والإعداد

الخطوة 1: إخراج الشاحن
أخرج شاحن الحائط من العبوة بعناية
الخطوة 2: التوصيل بمصدر الطاقة
قم بتوصيل شاحن الحائط بمأخذ تيار متعدد قياسي.
الخطوة 3: توصيل جهازك
متافق لتوصيل جهازك USB-C استخدم كابل 1. بالشاحن
سيكتشف الشاحن تلقائياً بروتوكول الشحن الأمثل ويفيداً 2. في شحن جهازك.

٦. تعليمات الاستخدام

USB-C الشحن: قم بتوصيل جهازك بمنفذ**
باستخدام كابل متافق .يدعم الشاحن بروتوكولات الشحن السريع للشحن السريع والفعال.

٧. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة: الجهاز لا يشحن
تأكد من توصيل شاحن الحائط بشكل صحيح بمأخذ التيار المتردد.
متصل بإحكام بكل من USB-C تحقق من أن كابل الشاحن وجهازك آخر USB-C حاول استخدام كابل آخر.
تحقق من أن جهازك متافق مع مواصفات خرج الشاحن *

المشكلة: سرعة الشحن بطيئة

تأكد من أن جهازك يدعم بروتوكولات الشحن السريع *
آخر USB-C حاول استخدام كابل الخاص USB-C تتحقق من وجود أي عوائق في منفذ بجهازك.

المشكلة: الشاحن لا يعمل

تأكد من أن محول قابس التيار المتعدد مثبت بإحكام بالشاحن.
حاول توصيل الشاحن بمأخذ تيار متعدد آخر *

٨. معلومات السلامة

لا تعرض الشاحن للرطوبة أو درجات الحرارة القصوى *
تجنب إسقاط الشاحن أو تعريضه لخدمات قوية *
احفظ بالشاحن بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال *
افصل الشاحن عن مصدر الطاقة قبل التنظيف .استخدم قطعة قماش جافة للتقطيف
لا تحاول تفكيك الشاحن أو إصلاحه بنفسك *