

65 W-os GaN gyorsöltő kábel**1. Bevezetés**

Köszönjük, hogy megvásárolta fali töltőnkét. Ez a kézikönyv végigvezeti Önt az új fali töltő telepítésén, használatán és hibaelhárításán. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

2. Csomag tartalma

- Fali töltő
- 1,25m C-C kábel

3. Funkciók

- Univerzális kompatibilitás: Eszközök széles körével működik, beleértve az okostelefonokat, táblagépeket és laptopokat.
- Több töltési protokoll: PD2.0 / PD3.0 / PPS / QC2.0 / QC3.0 / QC4.0 + / SCP / FCP / AFC / SFCP / BC1.2 / DCP1.5A / PE + 1.1 / 2.0 / APPLE DEVICE / SAMSUNG DEVICE TÁMOGATÁS.
- Nagy sebességű töltés: Akár 65 W-os kimenetet biztosít a gyors töltéshez.
- Több hálózati csatlakozó: CN, USA, DE, JP és EU adaptereket tartalmaz.
- Biztonsági funkciók: Túláramvédelemmel (OCP), rövidzárlat elleni védelemmel (SCP) és túlfeszültség elleni védelemmel (OVP) felszerelt.

- Tűzálló anyag: Tűzálló PC 94V0 anyagból készült.
- Kompakt és hordozható: Könnyen hordozható utazáshoz és mindennapi használathoz.

4. Előírások

- AC bemenet: 100-240V ~ 2.0A 50 / 60Hz
- USB-C1 kimenet (max. 65 W):
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/3A
 - 15V/3A
 - 20V/3.25A
- USB-C2 kimenet (max. 65 W):
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/3A
 - 15V/3A
 - 20V/3.25A
- C1+C2: 45W+20W
- PPS: 3,3-11V/3A
- Hálózati csatlakozó: CN, US, DE, JP, EU
- Szín: Fekete
- Anyag: Tűzálló PC 94V0
- Védelem: OCP, SCP, OVP
- Üzemi hőmérséklet: -10 ° C és + 25 ° C között
- Támogatja a gyorsöltési protokollokat:
 - PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
 - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
 - SCP/FCP/AFC/SFCP
 - BC1.2/DCP1.5A
 - PE+1.1/2.0
 - APPLE ESZKÖZ
 - SAMSUNG KÉSZÜLÉK

5. Telepítés és beállítás

1. lépés: Csomagolja ki a töltőt

- Óvatosan távolítsa el a fali töltőt és az összes tartozékot a

csomagolásból.

2. lépés: Csatlakozás áramforráshoz

- Csatlakoztassa a fali töltőt egy szabványos hálózati aljzathoz.

3. lépés: Csatlakoztassa készülékét

- Kompatibilis USB-C-kábellel csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz.
- A töltő automatikusan felismeri az optimális töltési protokollt, és megkezdi a készülék töltését.

6. Használati utasítások

- Töltés: Csatlakoztassa az eszközt egy kompatibilis kábellel bármelyik USB-C-porthoz. A töltő támogatja a gyorsöltési protokollokat a gyors és hatékony töltés érdekében.

7. Hibaelhárítás

Probléma: Az eszköz nem töltődik

- Győződjön meg arról, hogy a fali töltő megfelelően csatlakozik a hálózati aljzathoz.
- Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e mind a töltőhöz, mind a készülékhez.
- Próbáljon meg másik USB-kábelt használni.
- Ellenőrizze, hogy készüléke kompatibilis-e a töltő kimeneti specifikációival.

Probléma: Lassú töltési sebesség

- Győződjön meg arról, hogy készüléke támogatja a gyorsöltési protokollokat.
- Próbáljon meg másik USB-kábelt használni.

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a készülék USB-portjaiban.

Probléma: A töltő nem kapcsol be

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik a töltőhöz.
- Próbálja meg a töltőt egy másik hálózati aljzathoz csatlakoztatni.

8. Biztonsági információk

- Ne tegye ki a töltőt nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
- Ne ejtse le vagy ne tegye ki a töltőt erős ütéseknek.
- Tartsa távol a töltőt gyúlékony anyagoktól.
- Tisztítás előtt válassza le a töltőt az áramforrásról. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a töltőt.