

Magnetno postolje za bežično punjenje Korisnički priručnik

Hvala vam što ste odabrali mobilni prenosni punjač koji proizvodi naša kompanija. Da biste uživali u boljem iskustvu sa ovim proizvodom, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe.

1. Može se koristiti kao prenosni punjač za magnetno bežično punjenje, kompatibilna sa Apple 12 i novijim serijama mobilnih telefona.
2. Može se koristiti kao obični prenosni punjač za bežično punjenje i kompatibilna je sa svim mobilnim telefonima koji podržavaju Qi protokol. Podržava OP, HW, XM i SAM mobilne telefone koji podržavaju bežično punjenje.
3. Može se koristiti kao prenosivi prenosni punjač, mali i lagan, lak za nošenje i podržava 99% punjenja mobilnih telefona.
4. Može se koristiti kao postolje za bežično punjenje, postaviti na radnu površinu i puniti u bilo kom trenutku.

Napomena: Funkcionalni opis bežičnog punjenja

* Stavite telefon na bežični punjač i pritisnite bočno dugme da biste uključili funkciju bežičnog punjenja.

* Kada puniti prenosni punjač punjačem, kada je ulaz u režimu brzog punjenja i prenosni punjač je podešen na bežično punjenje, možete koristiti funkciju bežičnog brzog punjenja. Ako prvo uključite bežično punjenje i koristite punjač za punjenje prenosnog punjača, tada je dostupna samo obična funkcija bežičnog punjenja od 5 V.

* Tokom procesa punjenja prenosnog punjača, u potpuno napunjenom stanju, zbog protokola punjenja, idite na 5 V ulazno stanje, uključite bežično punjenje u ovom trenutku i biće dostupno samo obično punjenje od 5 V. Kada se isključi nakon umetanja kabla za punjenje, bežično punjenje se može automatski ponovo pokrenuti da bi se ušlo u režim brzog punjenja.

Karakteristike proizvoda

* 15 W bežični izlaz, neograničeno brzo

punjenje pomoću magneta.

* Novi tri u jednom, prenosni punjač + postolje za bežično punjenje + magnetno držanje

* 18 W/20 W brzo punjenje, visoko efikasno punjenje.

* Može se puniti i prazniti u isto vreme, a mobilni telefon i prenosni punjač se mogu brzo potpuno napuniti.

* LED indikator, koji pokazuje napunjenost u realnom vremenu.

* Visokokvalitetna polimer litijumska baterija, sigurna i pouzdana.

Sadržaj pakovanja

* Prenosni punjač x 1

Opis delova

1. Dugme za napajanje za bežično punjenje
2. Nosač
3. Ulaz/izlaz tipa C
4. USB izlazni interfejs
5. Indikator baterije
6. Bežično punjenje (potreban je mobilni telefon da podržava ovu funkciju)



Specifikacije proizvoda

Naziv proizvoda: Magnetno postolje za bežično punjenje

Kapacitet ćelije: 10000 mAh

Tip baterije: polimer litijum baterija

Maksimalna izlazna snaga: 18 W / 20 W

Snaga bežičnog punjenja: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W maks.

Izlazi USB: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A maks.

Izlaz tipa C: 5 V = 3 A / 9 V = 2,2 A / 12 V = 1,5 A maks.

Istovremeni izlaz USB + tip C: 5 V/3 A
Ulaz tipa C: 5 V = 3 A/9 V 2 A maks.

Opis indikatorskih lampica punjenja i baterije

* Uputstva za punjenje

Ulaz za punjenje tipa C

Povežite kabl za punjenje tipa C na ulazni interfejs i počnite da punite prenosni punjač, a LED lampice će početi da trepću tokom procesa punjenja. Kada LED lampica ne treperi, to znači da je punjenje završeno.

Funkcija bočnog dugmeta

Kliknite bočno dugme bežičnog punjača i prenosnog punjača, i prenosni punjač će se automatski isključiti i preći u stanje mirovanja.

* Opis indikatora baterije

Peto svetlo je plavo kada je bežično punjenje aktivirano.



Prikaz napunjenosti

Okrugla svetla na prenosnom punjaču su zgodan način da proverite preostalu snagu i funkcije pover banke.

Mere opreza

- * Ako ne koristite prenosni punjač duže vreme, punite bateriju najmanje jednom u tri meseca. Tokom upotrebe, uređaj će biti malo vruć, ali to je normalno.
- * Održavajte uređaj suvim i nemojte ga trljati hemijskim sredstvima za čišćenje.
- * Može se puniti i prazniti u isto vreme, a mobilni telefon i prenosni punjač se mogu brzo potpuno napuniti.
- * Vodite računa o životnoj sredini, odložite i reciklirajte uređaj na određenoj lokaciji, nemojte ga samovoljno odlagati.
- * Ne dozvolite deci da koriste uređaj i koristite ga samo pod nadzorom odrasle osobe.
- * Nemojte udarati, rastavljati ili gaziti u vodu, kvasiti se ili stiskati uređaj.
- * Nemojte povezivati projektovano izlazno jednosmerno napajanje na opremu koja ne ispunjava zahteve izlaznih parametara jer to može izazvati kvar ili požar.
- * Nepoštovanje bezbednosnih uputstava

može dovesti do požara, strujnog udara ili drugih povreda;

- * Baterija se ne sme izlagati preteranoj toploti.
- * Mobilni uređaj za napajanje koristi visokokvalitetne litijum-polimerske baterije, koristite ga sa poverenjem.
- * Nemojte sami rastavljati niti bušiti prenosni punjač. Ne izlažite prenosni punjač vatri, visokoj temperaturi ili vodi.
- * Za punjenje koristite adapter za napajanje od 5 V DC koji ispunjava nacionalne standarde.
- * Ako otkrijete da je prenosni punjač ispupčen ili imate bilo kakve druge neispravne pojave ili ako je uređaj koji se puni ispupčen, prestanite da koristite prenosni punjač.

Uobičajeni problemi i rešenja

- * Ako se prenosni punjač ne može napuniti:
- * Proverite da li je mobilni adapter za napajanje prikladan, da li su priključna žica i adapter u dobrom stanju.
- * Preporučujemo vam da koristite adapter za napajanje odgovarajućeg brenda za punjenje.
- * Nemojte sami rastavljati niti bušiti prenosni punjač. Ne izlažite prenosni punjač vatri, visokoj temperaturi ili vodi.
- * Ako prenosni punjač ne može da napuni druge uređaje:
- * Snaga je preniska, napunite prenosni punjač.
- * Napon uređaja koji se puni nije kompatibilan sa izlazom mobilnog napajanja, molimo proverite napon punjenja uređaja koji se puni.
- * Način povezivanja između napunjenog uređaja i prenosnog punjača je netačan.
- * Kontaktirajte servisnu službu vašeg lokalnog prodavca da proverite kvar unutrašnjeg kola mobilnog napajanja.