

****30W GaN
Hitri polnilnik****



1. Uvod

Hvala, da ste kupili naš stenski polnilnik. Ta priročnik vas bo vodil skozi namestitvev, uporabo in odpravljanje težav vašega novega stenskega polnilnika. Prosimo, da pred uporabo naprave pozorno preberete ta priročnik.

2. Vsebina paketa

* Stenski polnilnik

3. Lastnosti

* ****Univerzalna združljivost****: Deluje s široko paleto naprav, vključno s pametnimi telefoni, tablicami in prenosniki.

* ****Več protokolov polnjenja****: Podpira PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.

* ****Hitro polnjenje****: Zagotavlja do 30W izhodne moči za hitro polnjenje.

* ****Več AC vtičev****: Vključuje adapterje za CN, US, DE, JP in EU.

* ****Varnostne funkcije****: Opremljen z zaščito pred preobremenitvijo (OCP), zaščito pred kratkim stikom (SCP) in zaščito pred prenapetostjo (OVP).

* ****Ognjevarni material****: Izdelan iz ognjevarnega materiala PC 94V0.

* ****Kompakten in prenosen****: Enostavno ga je prenašati za potovanja in vsakodnevno uporabo.

4. Specifikacije

* ****AC vhod****: 100-240V~0.8A 50/60Hz

* ****USB-C izhod (največ 30W)****:

* 5V/3A

* 9V/3A

* 12V/2.5A

* 15V/2A

* 20V/1.5A

* ****PPS****: 3.3-11V/3A

* ****AC vtič****: CN, US, DE, JP, EU

* ****Barva****: Bela

* ****Material****: Ognjevarni PC 94V0

* ****Zaščita****: OCP, SCP, OVP

* ****Delovna temperatura****: -10°C do +25°C

* ****Podpira protokole hitrega polnjenja****:

* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

* SCP/FCP/AFC

* BC1.2/DCP1.5A

* MTK PE+2.0/2.1

* APPLE 2.4A

5. Namestitvev in nastavitvev

Korak 1: Razpakiranje polnilnika

Previdno odstranite stenski polnilnik iz embalaže.

Korak 2: Priklučitev na vir napajanja

1. Priključite stenski polnilnik v standardno AC vtičnico.

Korak 3: Priklučitev vaše naprave

1. Uporabite združljiv USB-C kabel za povezavo vaše naprave s polnilnikom.

2. Polnilnik bo samodejno zaznal optimalen protokol polnjenja in začel polniti vašo napravo.

6. Navodila za uporabo

* ****Polnjenje****: Priključite svojo napravo na USB-C vrata z uporabo združljivega kabla. Polnilnik podpira protokole hitrega polnjenja za hitro in učinkovito polnjenje.

7. Odpravljanje težav

Težava: Naprava se ne polni

* Prepričajte se, da je stenski polnilnik pravilno priključen v AC vtičnico.

* Preverite, ali je USB-C kabel varno priključen tako na polnilnik kot na vašo napravo.

* Poskusite uporabiti drug USB-C kabel.

* Preverite, ali je vaša naprava združljiva z izhodnimi specifikacijami polnilnika.

Težava: Počasna hitrost polnjenja

* Prepričajte se, da vaša naprava podpira protokole hitrega polnjenja.

* Poskusite uporabiti drug USB-C kabel.

* Preverite, ali v USB-C vratih vaše naprave ni ovir.

Težava: Polnilnik se ne vklopi

* Prepričajte se, da je adapter AC vtiča varno pritrjen na polnilnik.

* Poskusite priključiti polnilnik v drugo AC vtičnico.

8. Varnostne informacije

* Ne izpostavljajte polnilnika vlagi ali ekstremnim temperaturam.

- * Izogibajte se padcem ali močnim udarcem polnilnika.
- * Hranite polnilnik stran od vnetljivih materialov.
- * Pred čiščenjem izključite polnilnik iz vira napajanja. Za čiščenje uporabite suho krpo.
- * Ne poskušajte sami razstavljati ali popravljati polnilnika.