

35W GaN
****Gyorstöltő kábellel****
 ** **



** **

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta fali töltőnkét. Ez a kézikönyv végigvezeti Önt az új fali töltő telepítésén, használatán és hibaelhárításán. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

2. A csomag tartalma

- * Fali töltő
- * 1,25 m-es C-C kábel

3. Jellemzők

- * ****Univerzális kompatibilitás****: Számos eszközzel működik, beleértve az okostelefonokat, táblagépeket és laptopokat.
- * ****Több töltési protokoll****: Támogatja a PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE protokollokat.
- * ****Nagy sebességű töltés****: Akár 30W-os kimenetet biztosít a gyors töltéshez.
- * ****Több AC csatlakozó****: CN, US, DE, JP és EU adaptereket tartalmaz.
- * ****Biztonsági funkciók****: Túláramvédelem (OCP), rövidzárlat védelem (SCP) és túlfeszültség védelem (OVP).
- * ****Tűzálló anyag****: Tűzálló PC 94V0 anyagból készült.
- * ****Kompakt és hordozható****: Könnyen szállítható utazáshoz és mindennapi használatra.

4. Specifikációk

- * ****AC bemenet****: 100-240V~0.8A 50/60Hz
- * ****USB-C kimenet (35W Max)****:
 - * 5V/3A
 - * 9V/3A
 - * 12V/2.92A
 - * 15V/2.33A
 - * 20V/1.75A

- * ****USB-A kimenet (18W)****: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- * ****C+A****: 5V/3A 15W
- * ****PPS****: 3.3-11V/3A
- * ****AC csatlakozó****: CN, US, DE, JP, EU
- * ****Szín****: Fekete
- * ****Anyag****: Tűzálló PC 94V0
- * ****Védelem****: OCP, SCP, OVP
- * ****Működési hőmérséklet****: -10°C - +25°C
- * ****Támogatott gyorstöltési protokollok****:
 - * PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
 - * QC2.0/QC3.0/QC4.0+
 - * SCP/FCP/AFC/SFCP
 - * BC1.2/DCP1.5A
 - * PE+1.1/2.0
 - * APPLE KÉSZÜLÉK
 - * SAMSUNG KÉSZÜLÉK

5. Telepítés és beállítás

1. lépés: A töltő kicsomagolása
 Óvatosan vegye ki a fali töltőt és az összes tartozékot a csomagolásból.

2. lépés: Csatlakoztatás az áramforráshoz
 1. Csatlakoztassa a fali töltőt egy szabványos AC aljzatba.

3. lépés: Az eszköz csatlakoztatása

1. Használjon kompatibilis USB-C kábelt az eszköz töltőhöz való csatlakoztatásához.
2. A töltő automatikusan felismeri az optimális töltési protokollt, és megkezdí az eszköz töltését.

6. Használati utasítások

- * ****Töltés****: Csatlakoztassa az eszközt az USB-C és/vagy USB-A porthoz kompatibilis kábel segítségével. A töltő támogatja a gyorstöltési protokollokat a gyors és hatékony töltéshez.

7. Hibaelhárítás

Probléma: Az eszköz nem tölt

- * Győződjön meg róla, hogy a fali töltő megfelelően csatlakozik az AC aljzathoz.
- * Ellenőrizze, hogy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a töltőhöz és az eszközhöz.
- * Próbáljon másik USB-kábelt használni.
- * Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e a töltő kimeneti specifikációival.

Probléma: Lassú töltési sebesség

- * Győződjön meg róla, hogy az eszköze

támogatja a gyorsöltési protokollokat.

- * Próbálja meg más USB-kábelt használni.
- * Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály az eszköz USB-portjaiban.

Probléma: A töltő nem kapcsol be

- * Győződjön meg róla, hogy az AC csatlakozó adapter biztonságosan van rögzítve a töltőhöz.
- * Próbálja meg a töltőt egy másik AC aljzatba csatlakoztatni.

8. Biztonsági információk

- * Ne tegye ki a töltőt nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
- * Kerülje a töltő leejtését vagy erős ütésnek való kitételét.
- * Tartsa távol a töltőt gyúlékony anyagoktól.
- * Tisztítás előtt húzza ki a töltőt az áramforrásból. Használjon száraz ruhát a tisztításhoz.
- * Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a töltőt saját maga.