

140W GaN hitri polnilnik



1. Uvod

Hvala, ker ste kupili naš stenski polnilnik. Ta priročnik vas bo vodil skozi namestitvev, uporabo in odpravljanje težav z vašim novim stenskim polnilnikom. Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik.

2. Vsebina paketa

- Stenski polnilnik

3. Funkcije

- Univerzalna združljivost: Deluje s široko paleto naprav, vključno s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki in prenosniki.
- Več protokolov polnjenja: Podpira PD2.0 / PD3.0 / PPS / QC2.0 / QC3.0 / QC4.0+ / SCP / FCP / AFC / SFCP / BC1.2 / DCP1.5A / PE + 1.1 / 2.0 / NAPRAVO APPLE / NAPRAVO SAMSUNG.
- Hitro polnjenje: Zagotavlja do 140 W izhodne moči za hitro polnjenje.
- Več vtičnic za izmenični tok: vključuje adapterje za CN, ZDA, DE, JP in EU.
- Varnostne funkcije: Opremljen z zaščito pred nadtokom (OCP), zaščito pred kratkim stikom (SCP) in prenapetostno zaščito (OVP).
- Ognjevarni material: Izdelan iz ognjevarnega materiala PC 94V0.

4. Specifikacije

- AC vhod: 100-240V ~ 2.5A 50 / 60Hz
- Izhod USB-C1 (največ 140 W):
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/3A
 - 15V/3A
 - 20V/5A
 - 28V/5A
 - PPS: 3.3-11V / 5A, 3.3-21V / 3.25A
- Izhod USB-C2 (največ 140 W):
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/3A
 - 15V/3A
 - 20V/5A
 - 28V/5A
 - PPS: 3.3-11V / 5A, 3.3-21V / 3.25A
- Izhod USB-A (22,5 W):
 - 5V/3A
 - 9V/2A
 - 12V/1.5A
 - 10V / 2.25A
- C1+C2 / C2+C1: 100W+30W
- C1 + A / C2 + A: 100 W + 22,5 W
- C1 + (C2 + A): 70 W + 30 W + 22,5 W
- Vtič za izmenični tok: CN, ZDA, DE, JP, EU
- Barva: Črna
- Material: Ognjevarni PC 94V0
- Zaščita: OCP, SCP, OVP
- Delovna temperatura: -10 ° C do + 25 ° C
- Podpira protokole hitrega polnjenja:
 - PD2.0 / PD3.0 / PD3.1 / SKS
 - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
 - SCP/FCP/AFC/SFCP
 - BC1.2/DCP1.5A
 - PE+1.1/2.0
 - NAPRAVA APPLE
 - NAPRAVA SAMSUNG

5. Namestitev in nastavitvev

1. korak: Razpakirajte polnilnik

- Previdno odstranite stenski polnilnik iz embalaže.

2. korak: Priključite na vir napajanja

- Priključite stenski polnilnik v standardno vtičnico za izmenični tok.

3. korak: Povežite napravo

- Uporabite združljiv kabel USB-C in/ali USB-A, da napravo povežete s polnilnikom.
- Polnilnik bo samodejno zaznal optimalni protokol polnjenja in začel polniti napravo.

6. Navodila za uporabo

- Polnjenje: napravo priključite na vrata USB-C ali USB-A z združljivim kablom. Polnilnik podpira protokole hitrega polnjenja za hitro in učinkovito polnjenje.

7. Odpravljanje težav

Težava: Naprava se ne polni

- Prepričajte se, da je stenski polnilnik pravilno priključen na vtičnico za izmenični tok.
- Preverite, ali je kabel USB varno priključen na polnilnik in napravo.
- Poskusite uporabiti drug kabel USB.
- Preverite, ali je naprava združljiva z izhodnimi specifikacijami polnilnika.

Težava: počasna hitrost polnjenja

- Prepričajte se, da vaša naprava podpira protokole hitrega polnjenja.
- Poskusite uporabiti drug kabel USB.
- Preverite, ali so v vratih USB naprave morebitne ovire.

Težava: Polnilnik se ne vklopi

- Prepričajte se, da je napajalnik za napajalnik varno pritrjen na polnilnik.
- Poskusite priključiti polnilnik v drugo vtičnico za izmenični tok.

8. Varnostne informacije

- Polnilnika ne izpostavljajte vlagi ali ekstremnim temperaturam.
- Izogibajte se padcu ali izpostavljanju polnilnika močnim udarcem.
- Polnilnik hranite stran od vnetljivih materialov.
- Pred čiščenjem odklopite polnilnik iz vira napajanja. Za čiščenje uporabite suho krpo.
- Ne poskušajte sami razstaviti ali popraviti polnilnika.