

35W GaN

****Брзи пуњач са каблом******** ******** ****

1. Увод

Хвала вам што сте купили наш зидни пуњач. Овај приручник ће вас водити кроз инсталацију, употребу и решавање проблема са вашим новим зидним пуњачем. Молимо вас да пажљиво прочитате овај приручник пре употребе уређаја.

2. Садржај пакета

- * Зидни пуњач
- * 1,25м С на С кабл

3. Карактеристике

* ****Универзална компатибилност****:

Ради са широким спектром уређаја укључујући паметне телефоне, таблете и лаптопове.

* ****Више протокола пуњења****:

Подржава

PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE.

* ****Брзо пуњење****: Обезбеђује до 30W излаза за брзо пуњење.

* ****Више АС утикача****: Укључује адаптере за CN, US, DE, JP и EU.

* ****Сигурносне функције****: Опремљен заштитом од прекомерне струје (OCP), заштитом од кратког споја (SCP) и заштитом од прекомерног напона (OVP).

* ****Ватроотпорни материјал****: Израђен од ватроотпорног PC 94V0 материјала.

* ****Компактан и преносив****: Лако се носи за путовања и свакодневну употребу.

4. Спецификације

* ****АС улаз****: 100-240V~0.8A 50/60Hz

* ****USB-C излаз (35W Max)****:

* 5V/3A

* 9V/3A

* 12V/2.92A

* 15V/2.33A

* 20V/1.75A

* ****USB-A излаз (18W)****: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

* ****C+A****: 5V/3A 15W

* ****PPS****: 3.3-11V/3A

* ****АС утикач****: CN, US, DE, JP, EU

* ****Боја****: Црна

* ****Материјал****: Ватроотпорни PC 94V0

* ****Заштита****: OCP, SCP, OVP

* ****Радна температура****: -10°C до +25°C

* ****Подржава протоколе брзог пуњења****:

* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

* SCP/FCP/AFC/SFCP

* BC1.2/DCP1.5A

* PE+1.1/2.0

* APPLE УРЕЂАЈ

* SAMSUNG УРЕЂАЈ

5. Инсталација и подешавање

Корак 1: Распакивање пуњача

Пажљиво извадите зидни пуњач и сву додатну опрему из паковања.

Корак 2: Повезивање на извор напајања

1. Укључите зидни пуњач у стандардну АС утичницу.

Корак 3: Повезивање вашег уређаја

1. Користите компатибилан USB-C кабл да повежете ваш уређај са пуњачем.

2. Пуњач ће аутоматски детектовати оптимални протокол пуњења и почети да пуни ваш уређај.

6. Упутства за употребу

* ****Пуњење****: Повежите ваш уређај на USB-C и/или USB-A порт користећи компатибилан кабл. Пуњач подржава протоколе брзог пуњења за брзо и ефикасно пуњење.

7. Решавање проблема

Проблем: Уређај се не пуни

* Проверите да ли је зидни пуњач правилно повезан на АС утичницу.

* Проверите да ли је USB кабл сигурно повезан и са пуњачем и са вашим уређајем.

* Покушајте да користите други USB кабл.

* Проверите да ли је ваш уређај

компатибилан са спецификацијама излаза пуњача.

Проблем: Спора брзина пуњења

* Проверите да ли ваш уређај подржава протоколе брзог пуњења.

* Покушајте да користите други USB кабл.

* Проверите да ли постоје препреке у USB портовима вашег уређаја.

Проблем: Пуњач се не укључује

* Проверите да ли је АС утични адаптер сигурно причвршћен за пуњач.

* Покушајте да укључите пуњач у другу АС утичницу.

8. Безбедносне информације

* Не излажите пуњач влази или екстремним температурама.

* Избегавајте испуштање или излагање пуњача јаким ударцима.

* Држите пуњач даље од запаљивих материјала.

* Искључите пуњач из извора напајања пре чишћења. Користите суву крпу за чишћење.

* Не покушавајте да сами растављате или поправљате пуњач.