

Mágneses vezeték nélküli töltőállvány Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy a cégünk által gyártott mobil power bankot választotta. A termékkel kapcsolatos jobb élmény érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

1. Használható mágneses vezeték nélküli töltő mobil power bankként, amely kompatibilis az Apple 12 és magasabb sorozatú mobiltelefonokkal.
2. Használható hagyományos vezeték nélküli töltő mobil power bankként, és kompatibilis minden olyan mobiltelefonnal, amely támogatja a Qi protokollt. Támogatja a vezeték nélküli töltést támogató OP, HW, XM és SAM mobiltelefonokat.
3. Hordozható power bankként is használható, kicsi és könnyű, könnyen hordozható, és 99%-ban támogatja a mobiltelefonok töltését.
4. Használható vezeték nélküli töltőállványként, az asztalon elhelyezve, és bármikor feltölthető.

Megjegyzés: A vezeték nélküli töltés funkcionális leírása

* Helyezze a telefont a vezeték nélküli töltőre, és nyomja meg az oldalsó gombot a vezeték nélküli töltés funkció bekapcsolásához.

* A mobil power bank töltése során a töltővel, ha a bemenet gyorsöltési módban van, és a power bank vezeték nélküli töltésre van állítva, használhatja a vezeték nélküli gyorsöltés funkciót. Ha először bekapcsolja a vezeték nélküli töltést, és a töltővel tölti a power bankot, akkor ekkor csak a szokásos 5 W-os vezeték nélküli töltési funkció áll rendelkezésre.

* A mobil energiabank töltési folyamata során, teljesen feltöltött állapotban, a töltési protokoll miatt 5 V bemeneti állapotba kerül, bekapcsolja a vezeték nélküli töltést ebben az időben, és csak a szokásos 5 W-os töltés lesz elérhető. Ha a töltőkábel behelyezése után kihúzza a csatlakozót, a vezeték nélküli töltés automatikusan újraindulhat, hogy gyors töltési módba lépjen.

A termék jellemzői

- * 15W vezeték nélküli kimenet, korlátlan gyorsöltés mágnesekkel.
- * Új három az egyben, power bank + vezeték nélküli töltőállvány + mágneses szívófej
- * 18 W/20 W gyorsöltés, nagy hatékonyságú töltés.
- * Egyszerre tölthető és lemeríthető, és a mobiltelefon és a power bank gyorsan teljesen feltölthető.
- * LED kijelző, amely valós idejű teljesítményt mutat.
- * Kiváló minőségű polimer lítium akkumulátor, biztonságos és gondtalan.

Csomagolási lista

- * Power Bank x 1

Alkatrészek leírása

1. Vezeték nélküli töltés bekapcsológomb
2. Tartókonzol
3. C típusú bemenet/kimenet
4. USB kimeneti interfész
5. Akkumulátor kijelző
6. Vezeték nélküli töltés (a mobiltelefonnak támogatnia kell ezt a funkciót)



Termékleírások

A termék neve: Mágneses vezeték nélküli töltőállvány
 Cellakapacitás: 10000 mAh
 Akkumulátor típusa: polimer lítium akkumulátor
 Maximális kimeneti teljesítmény: 18 W / 20 W
 Vezeték nélküli töltési teljesítmény: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W max.

Kimenet USB: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A max.

C típusú kimenet: 5 V = 3 A / 9 V = 2,2 A / 12 V = 1,5 A max.

USB + C típusú egyidejű kimenet: 5 V/3 A
C típusú bemenet: 5 V = 3 A/9 V 2 A max.

A töltés és az akkumulátor jelzőfényének leírása

* Töltési utasítások

C típusú bemeneti töltés

Csatlakoztasson egy C típusú töltőkábelt a bemeneti interfészhez, és kezdje el tölteni a mobil power bankot, és a LED-lámpák villogni kezdenek a töltési folyamat során. Ha a LED-lámpa nem villog, ez azt jelenti, hogy a töltés befejeződött.

Oldalsó gomb funkció

Kattintson a vezeték nélküli töltő és a tápegység oldalsó gombjára, és a mobil tápegység automatikusan kikapcsol és elalszik.

* Az akkumulátor kijelzőjének leírása

Az ötödik fény kék színű, ha a vezeték nélküli töltés aktiválva van.



Teljesítmény kijelző

A mobil power bankon található kerek lámpák segítségével kényelmesen ellenőrizheti a maradék energiát és a power bank funkcióit.

Óvintézkedések

- * Ha hosszabb ideig nem használja a power bankot, kérjük, háromhavonta legalább egyszer töltsse fel az akkumulátort. Használat közben a készülék kissé forró lesz, de ez normális.
- * Kérjük, tartsa a készüléket szárazon, és ne súrolja kémiai tisztítószerrel.
- * Egyszerre tölthető és lemeríthető, és a mobiltelefon és a power bank gyorsan teljesen feltölthető.
- * Kérjük, vigyázzon a környezetre, selejtezze és a kijelölt helyen újrahasznosítsa a készüléket, ne dobja el önkényesen.
- * Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket, és csak felnőtt felügyelete mellett használja.

* Ne üsse meg, ne szedje szét, ne gázoljon bele a vízbe, ne ázzon el, és ne nyomja össze a készüléket.

* Ne csatlakoztassa a tervezett kimeneti egyenáramú tápegységet olyan berendezéshez, amely nem felel meg a kimeneti paraméterekre vonatkozó követelményeknek, mivel ez meghibásodást vagy tüzet okozhat.

* A biztonsági utasítások be nem tartása tüzet, áramütést vagy egyéb sérüléseket okozhat;

* Az akkumulátort nem szabad túlzott hőnek kitenni.

* A mobil tápegység kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátorokat használ, kérjük, használja bizalommal.

* Ne szedje szét vagy lyukassza ki a power bankot saját maga. Ne tegye ki a tápegységet tűznek, magas hőmérsékletnek vagy víznek.

* Kérjük, a töltéshez használjon a nemzeti szabványoknak megfelelő 5 V-os egyenáramú hálózati adaptert.

* Ha azt tapasztalja, hogy a mobil power bank kidudorodik, vagy bármilyen más hibás jelenséget tapasztal, vagy ha a töltött eszköz kidudorodik, kérjük, hagyja abba a power bank használatát.

Gyakori problémák és megoldások

- * Ha a power bank nem tölthető:
- * Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobil hálózati adapter megfelelő-e, a csatlakozó vezeték és az adapter jó állapotban van-e.
- * Javasoljuk, hogy megfelelő márkájú hálózati adaptert használjon a töltéshez
- * Ne szedje szét vagy lyukassza ki a power bankot saját maga. Ne tegye ki a tápegységet tűznek, magas hőmérsékletnek vagy víznek.
- * Ha a power bank nem tud más eszközöket tölteni:
- * Túl alacsony a töltöttség, kérjük, töltsse fel a power bankot.
- * A töltendő készülék feszültsége nem kompatibilis a mobil tápegység kimenetével, kérjük, ellenőrizze a töltendő készülék töltési feszültségét.
- * A töltött eszköz és a powerbank közötti csatlakozási mód nem megfelelő.
- * A mobil tápegység belső áramköri hibájának ellenőrzése érdekében forduljon a helyi kereskedő vevőszolgálati részlegéhez.