

****30W GaN
Gyorstöltő USB C kábellel****



1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta fali töltőnket. Ez a kézikönyv végigvezeti Önt az új fali töltő telepítésén, használatán és hibaelhárításán. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

2. A csomag tartalma

- * Fali töltő
- * 1,25m C-C kábel

3. Jellemzők

- * ****Univerzális kompatibilitás****: Számos eszközzel működik, beleértve az okostelefonokat, táblagépeket és laptopokat.
- * ****Többféle töltési protokoll****: Támogatja a PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A protokollokat.
- * ****Nagy sebességű töltés****: Akár 30W kimenetet biztosít a gyors töltéshez.
- * ****Többféle AC csatlakozó****: CN, US, DE, JP és EU adaptereket tartalmaz.
- * ****Biztonsági funkciók****: Túláramvédelemmel (OCP), rövidzárlat elleni védelemmel (SCP) és túlfeszültség elleni védelemmel (OVP) van ellátva.
- * ****Tűzálló anyag****: Tűzálló PC 94V0 anyagból készült.
- * ****Kompakt és hordozható****: Könnyen hordozható utazáshoz és mindennapi használatra.

4. Specifikációk

- * ****AC bemenet****: 100-240V~0.8A 50/60Hz
- * ****USB-C kimenet (max. 30W)****:
 - * 5V/3A
 - * 9V/3A
 - * 12V/2.5A
 - * 15V/2A
 - * 20V/1.5A
- * ****PPS****: 3.3-11V/3A
- * ****AC csatlakozó****: CN, US, DE, JP, EU

- * ****Szín****: Fehér
- * ****Anyag****: Tűzálló PC 94V0
- * ****Védelem****: OCP, SCP, OVP
- * ****Üzemi hőmérséklet****: -10°C - +25°C
- * ****Támogatott gyorstöltési protokollok****:
 - * PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
 - * QC2.0/QC3.0/QC4.0+
 - * SCP/FCP/AFC
 - * BC1.2/DCP1.5A
 - * MTK PE+2.0/2.1
 - * APPLE 2.4A

5. Telepítés és beállítás

1. lépés: A töltő kicsomagolása
Óvatosan vegye ki a fali töltőt a csomagolásból.
2. lépés: Csatlakoztatás az áramforráshoz
1. Csatlakoztassa a fali töltőt egy szabványos AC aljzatba.
3. lépés: Az eszköz csatlakoztatása
1. Használjon kompatibilis USB-C kábelt az eszköz töltőhöz csatlakoztatásához.
2. A töltő automatikusan érzékeli az optimális töltési protokollt, és megkezdí az eszköz töltését.

6. Használati utasítások

- * ****Töltés****: Csatlakoztassa az eszközt az USB-C porthoz kompatibilis kábel segítségével. A töltő támogatja a gyorstöltési protokollokat a gyors és hatékony töltéshez.

7. Hibaelhárítás

- Probléma: Az eszköz nem töltődik
- * Ellenőrizze, hogy a fali töltő megfelelően csatlakozik-e az AC aljzathoz.
 - * Ellenőrizze, hogy az USB-C kábel biztonságosan csatlakozik-e mind a töltőhöz, mind az eszközhöz.
 - * Próbáljon másik USB-C kábelt használni.
 - * Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e a töltő kimeneti specifikációival.

Probléma: Lassú töltési sebesség

- * Győződjön meg róla, hogy az eszköze támogatja a gyorstöltési protokollokat.
- * Próbáljon másik USB-C kábelt használni.
- * Ellenőrizze, nincs-e akadály az eszköz USB-C portjában.

Probléma: A töltő nem kapcsol be

- * Győződjön meg róla, hogy az AC csatlakozó adapter biztonságosan csatlakozik a töltőhöz.

* Próbálja a töltőt másik AC aljzatba csatlakoztatni.

8. Biztonsági információk

* Ne tegye ki a töltőt nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.

* Kerülje a töltő leejtését vagy erős ütésnek való kitételét.

* Tartsa távol a töltőt gyúlékony anyagoktól.

* Tisztítás előtt húzza ki a töltőt az áramforrásból. Használjon száraz ruhát a tisztításhoz.

* Ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a töltőt saját maga.