

30W GaN Brzi punjač



1. Uvod Hvala vam što ste kupili naš zidni punjač. Ovaj priručnik će vas voditi kroz instalaciju, uporabu i rješavanje problema vašeg novog zidnog punjača. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije korištenja uređaja.

2. Sadržaj pakiranja

- Zidni punjač

3. Značajke

- **Univerzalna kompatibilnost:** Radi s širokim rasponom uređaja uključujući pametne telefone, tablete i prijenosna računala.

- **Višestruki protokoli punjenja:**
Podržava PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.

- **Brzo punjenje:** Pruža do 30W izlazne snage za brzo punjenje.

- **Višestruki AC utikači:** Uključuje adaptere za CN, US, DE, JP i EU.

- **Sigurnosne značajke:** Opremljen zaštitom od preopterećenja (OCP), zaštitom od kratkog spoja (SCP) i zaštitom od prenapona (OVP).

- **Vatrootporni materijal:** Izrađen od vatrootpornog PC 94V0 materijala.

- **Kompaktan i prijenosni:** Lako se nosi za putovanja i svakodnevnu uporabu.

4. Specifikacije

- **AC ulaz:** 100-240V~0.8A 50/60Hz

- **USB-C izlaz (30W Max):**

- 5V/3A
- 9V/3A
- 12V/2.5A
- 15V/2A
- 20V/1.5A

- **PPS:** 3.3-11V/3A

- **AC utikač:** CN, US, DE, JP, EU

- **Boja:** bijela

- **Materijal:** Vatrootporni PC 94V0

- **Zaštita:** OCP, SCP, OVP

- **Radna temperatura:** -10°C do +25°C

- **Podržava protokole brzog punjenja:**

- PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
- QC2.0/QC3.0/QC4.0+
- SCP/FCP/AFC
- BC1.2/DCP1.5A
- MTK PE+2.0/2.1
- APPLE 2.4A

5. Instalacija i postavljanje Korak 1: Raspakirajte punjač Pažljivo izvadite zidni punjač iz pakiranja. Korak 2: Spojite na izvor napajanja

6. Uključite zidni punjač u standardnu AC utičnicu. Korak 3: Spojite vaš uređaj

7. Koristite kompatibilni USB-C kabel za spajanje vašeg uređaja na punjač.

8. Punjač će automatski detektirati optimalni protokol punjenja i početi puniti vaš uređaj.

9. Upute za uporabu

- **Punjenje:** Spojite svoj uređaj na USB-C port koristeći kompatibilni

kabel. Punjač podržava protokole brzog punjenja za brzo i učinkovito punjenje.

7. Rješavanje problema Problem:
Uređaj se ne puni

- Provjerite je li zidni punjač ispravno spojen na AC utičnicu.
- Provjerite je li USB-C kabel čvrsto spojen i na punjač i na vaš uređaj.
- Pokušajte koristiti drugi USB-C kabel.
- Provjerite je li vaš uređaj kompatibilan s izlaznim specifikacijama punjača.

Problem: Spora brzina punjenja

- Provjerite podržava li vaš uređaj protokole brzog punjenja.
- Pokušajte koristiti drugi USB-C kabel.
- Provjerite ima li zapreka u USB-C portu vašeg uređaja.

Problem: Punjač se ne uključuje

- Provjerite je li AC adapter utikača čvrsto pričvršćen na punjač.
- Pokušajte uključiti punjač u drugu AC utičnicu.

8. Sigurnosne informacije

- Ne izlažite punjač vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- Izbjegavajte ispuštanje ili izlaganje punjača jakim udarcima.
- Držite punjač dalje od zapaljivih materijala.
- Isključite punjač iz izvora napajanja prije čišćenja. Koristite suhu krpu za čišćenje.
- Ne pokušavajte sami rastavljati ili popravljati punjač.