

**\*\*30W GaN  
Gyorstöltő\*\***



## 1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta fali töltőnket. Ez a kézikönyv végigvezeti Önt az új fali töltő telepítésén, használatán és hibaelhárításán. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

## 2. A csomag tartalma

\* Fali töltő

## 3. Jellemzők

\* **\*\*Univerzális kompatibilitás\*\***: Számos eszközzel működik, beleértve az okostelefonokat, táblagépeket és laptopokat.

\* **\*\*Többféle töltési protokoll\*\***: Támogatja a

PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A protokollokat.

\* **\*\*Nagy sebességű töltés\*\***: Akár 30W kimenetet biztosít a gyors töltéshez.

\* **\*\*Többféle AC csatlakozó\*\***: CN, US, DE, JP és EU adaptereket tartalmaz.

\* **\*\*Biztonsági funkciók\*\***:

Túláramvédelemmel (OCP), rövidzárlat elleni védelemmel (SCP) és túlfeszültség elleni védelemmel (OVP) van ellátva.

\* **\*\*Tűzálló anyag\*\***: Tűzálló PC 94V0 anyagból készült.

\* **\*\*Kompakt és hordozható\*\***: Könnyen hordozható utazáshoz és mindennapi használatra.

## 4. Specifikációk

\* **\*\*AC bemenet\*\***: 100-240V~0.8A 50/60Hz

\* **\*\*USB-C kimenet (max. 30W)\*\***:

\* 5V/3A

\* 9V/3A

\* 12V/2.5A

\* 15V/2A

\* 20V/1.5A

\* **\*\*PPS\*\***: 3.3-11V/3A

\* **\*\*AC csatlakozó\*\***: CN, US, DE, JP, EU

\* **\*\*Szín\*\***: Fekete

\* **\*\*Anyag\*\***: Tűzálló PC 94V0

\* **\*\*Védelem\*\***: OCP, SCP, OVP

\* **\*\*Üzemi hőmérséklet\*\***: -10°C - +25°C

\* **\*\*Támogatott gyorstöltési protokollok\*\***:

\* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

\* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

\* SCP/FCP/AFC

\* BC1.2/DCP1.5A

\* MTK PE+2.0/2.1

\* APPLE 2.4A

## 5. Telepítés és beállítás

1. lépés: A töltő kicsomagolása  
Óvatosan vegye ki a fali töltőt a csomagolásból.

2. lépés: Csatlakoztatás az áramforráshoz

1. Csatlakoztassa a fali töltőt egy szabványos AC aljzatba.

3. lépés: Az eszköz csatlakoztatása

1. Használjon kompatibilis USB-C kábelt az eszköz töltőhöz csatlakoztatásához.

2. A töltő automatikusan érzékeli az optimális töltési protokollt, és megkezdja az eszköz töltését.

## 6. Használati utasítások

\* **\*\*Töltés\*\***: Csatlakoztassa az eszközt az USB-C porthoz kompatibilis kábel segítségével. A töltő támogatja a gyorstöltési protokollokat a gyors és hatékony töltéshez.

## 7. Hibaelhárítás

Probléma: Az eszköz nem töltődik

\* Ellenőrizze, hogy a fali töltő megfelelően csatlakozik-e az AC aljzathoz.

\* Ellenőrizze, hogy az USB-C kábel biztonságosan csatlakozik-e mind a töltőhöz, mind az eszközhöz.

\* Próbáljon másik USB-C kábelt használni.

\* Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e a töltő kimeneti specifikációival.

Probléma: Lassú töltési sebesség

\* Győződjön meg róla, hogy az eszköze támogatja a gyorstöltési protokollokat.

\* Próbáljon másik USB-C kábelt használni.

\* Ellenőrizze, nincs-e akadály az eszköz USB-C portjában.

Probléma: A töltő nem kapcsol be

\* Győződjön meg róla, hogy az AC csatlakozó adapter biztonságosan csatlakozik a töltőhöz.

\* Próbálja a töltőt másik AC aljzatba csatlakoztatni.

## 8. Biztonsági információk

- \* Ne tegye ki a töltőt nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
- \* Kerülje a töltő leejtését vagy erős ütésnek való kitételét.
- \* Tartsa távol a töltőt gyúlékony anyagoktól.
- \* Tisztítás előtt húzza ki a töltőt az áramforrásból. Használjon száraz ruhát a tisztításhoz.
- \* Ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a töltőt saját maga.