

35W GaN
****Брзи пуњач****
**** ****



**** ****

1. Увод

Хвала вам што сте купили наш зидни пуњач. Овај приручник ће вас водити кроз инсталацију, употребу и решавање проблема са вашим новим зидним пуњачем. Молимо вас да пажљиво прочитате овај приручник пре употребе уређаја.

2. Садржај пакета

* Зидни пуњач

3. Карактеристике

****Универзална компатибилност****: Ради са широким спектром уређаја укључујући паметне телефоне, таблете и лаптопове.

****Више протокола пуњења****: Поддржава PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE.

****Брзо пуњење****: Обезбеђује до 30W излаза за брзо пуњење.

****Више АС утикача****: Укључује адаптере за CN, US, DE, JP и EU.

****Сигурносне функције****: Опремљен заштитом од прекомерне струје (OCP), заштитом од кратког споја (SCP) и заштитом од прекомерног напона (OVP).

****Ватроотпорни материјал****: Израђен од ватроотпорног PC 94V0 материјала.

****Компактан и преносив****: Лако се носи за путовања и свакодневну употребу.

4. Спецификације

****АС улаз****: 100-240V~0.8A 50/60Hz

****USB-C излаз (35W Max)****:

- * 5V/3A
- * 9V/3A
- * 12V/2.92A
- * 15V/2.33A
- * 20V/1.75A

****USB-A излаз (18W)****: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

****C+A****: 5V/3A 15W

****PPS****: 3.3-11V/3A

****АС утикач****: CN, US, DE, JP, EU

****Боја****: бео

****Материјал****: Ватроотпорни PC 94V0

****Заштита****: OCP, SCP, OVP

****Радна температура****: -10°C до +25°C

****Поддржава протоколе брзог пуњења****:

- * PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
- * QC2.0/QC3.0/QC4.0+
- * SCP/FCP/AFC/SFCP
- * BC1.2/DCP1.5A
- * PE+1.1/2.0
- * APPLE УРЕЂАЈ
- * SAMSUNG УРЕЂАЈ

5. Инсталација и подешавање

Корак 1: Пажљиво извадите пуњач из паковања

Корак 2: Повезивање на извор напајања

1. Укључите зидни пуњач у стандардну АС утичницу.

Корак 3: Повезивање вашег уређаја

1. Користите компатибилан USB-C кабл да повежете ваш уређај са пуњачем.

2. Пуњач ће аутоматски детектовати оптимални протокол пуњења и почети да пуни ваш уређај.

6. Упутства за употребу

****Пуњење****: Повежите ваш уређај на USB-C и/или USB-A порт користећи компатибилан кабл. Пуњач подржава протоколе брзог пуњења за брзо и ефикасно пуњење.

7. Решавање проблема

Проблем: Уређај се не пуни

* Проверите да ли је зидни пуњач правилно повезан на АС утичницу.

* Проверите да ли је USB кабл сигурно повезан и са пуњачем и са вашим уређајем.

* Покушајте да користите други USB кабл.

* Проверите да ли је ваш уређај компатибилан са спецификацијама излаза пуњача.

Проблем: Спора брзина пуњења

* Проверите да ли ваш уређај подржава

протоколе брзог пуњења.

- * Покушајте да користите други USB кабл.
- * Проверите да ли постоје препреке у USB портовима вашег уређаја.

Проблем: Пуњач се не укључује

- * Проверите да ли је АС утични адаптер сигурно причвршћен за пуњач.
- * Покушајте да укључите пуњач у другу АС утичницу.

8. Безбедносне информације

- * Не излажите пуњач влази или екстремним температурама.
- * Избегавајте испуштање или излагање пуњача јаким ударцима.
- * Држите пуњач даље од запаљивих материјала.
- * Искључите пуњач из извора напајања пре чишћења. Користите суву крпу за чишћење.
- * Не покушавајте да сами растављате или поправљате пуњач.