

## 140W GaN rychlá nabíječka



## 1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili naši nástěnnou nabíječku. Tato příručka vás provede instalací, používáním a řešením problémů s vaší novou nástěnnou nabíječkou. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.

## 2. obsah balení

- Nástěnná nabíječka

## 3. Rysy

- Univerzální kompatibilita: Funguje s širokou škálou zařízení včetně chytrých telefonů, tabletů a notebooků.
- Více nabíjecích protokolů: Podporuje PD2.0 / PD3.0 / PPS / QC2.0 / QC3.0 / QC4.0+ / SCP / FCP / AFC / SFCP / BC1.2 / DCP1.5A / PE+ 1.1 / 2.0 / APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE.
- Vysokorychlostní nabíjení: Poskytuje výkon až 140 W pro rychlé nabíjení.
- Více AC zástrček: Obsahuje adaptéry pro CN, US, DE, JP a EU.
- Bezpečnostní funkce: Vybaveno přepětovou ochranou (OCP), ochranou proti zkratu (SCP) a přepětovou ochranou (OVP).
- Ohnivzdorný materiál: Vyrobeno z ohnivzdorného materiálu PC 94V0.

## 4. Specifikace

- Vstup střídavého proudu: 100-240V ~ 2,5A 50/60Hz
- Výstup USB-C1 (max. 140 W):
  - 5V/3A
  - 9V/3A
  - 12V/3A
  - 15V/3A
  - 20V/5A
  - 28V/5A
  - PPS: 3,3-11V/5A, 3,3-21V/3,25A
- Výstup USB-C2 (max. 140 W):
  - 5V/3A
  - 9V/3A
  - 12V/3A
  - 15V/3A
  - 20V/5A
  - 28V/5A
  - PPS: 3,3-11V/5A, 3,3-21V/3,25A
- Výstup USB-A (22,5 W):
  - 5V/3A
  - 9V/2A
  - 12V/1,5A
  - 10V/2.25A
- C1+C2 / C2+C1: 100W+30W
- C1+A / C2+A: 100W+22,5W
- C1+(C2+A): 70W+30W+22,5W
- AC zástrčka: CN, US, DE, JP, EU
- Barva: Černá
- Materiál: Ohnivzdorný PC 94V0
- Ochrana: OCP, SCP, OVP
- Pracovní teplota: -10°C až +25°C
- Podporuje protokoly rychlého nabíjení:
  - PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
  - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
  - SCP/FCP/AFC/SFCP
  - BC1.2/DCP1.5A
  - PE+1,1/2,0
  - ZAŘÍZENÍ APPLE
  - ZAŘÍZENÍ SAMSUNG

## 5. Instalace a nastavení

Krok 1: Vybalte nabíječku

- Opatrně vyjměte nástěnnou nabíječku z obalu.

Krok 2: Připojte se ke zdroji napájení

- Zapojte nástěnnou nabíječku do standardní elektrické zásuvky.

Krok 3: Připojte své zařízení

- Pro připojení zařízení k nabíječce použijte kompatibilní kabel USB-C a/nebo USB-A.
- Nabíječka automaticky detekuje optimální nabíjecí protokol a začne nabíjet vaše zařízení.

## 6. Návod k použití

- Nabíjení: Připojte zařízení k portu USB-C nebo USB-A pomocí kompatibilního kabelu. Nabíječka podporuje protokoly rychlého nabíjení pro rychlé a efektivní nabíjení.

## 7. Řešení problémů

Problém: Zařízení se nenabíjí

- Ujistěte se, že je nástěnná nabíječka správně připojena k elektrické zásuvce.
- Zkontrolujte, zda je kabel USB pevně připojen k nabíječce i k vašemu zařízení.
- Zkuste použít jiný kabel USB.
- Ověřte, zda je vaše zařízení kompatibilní se specifikacemi výstupu nabíječky.

Problém: Pomalá rychlost nabíjení

- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje protokoly rychlého nabíjení.
- Zkuste použít jiný kabel USB.
- Zkontrolujte, zda v portech USB vašeho zařízení nejsou nějaké překážky.

Problém: Nabíječka se nezapíná

- Ujistěte se, že je napájecí adaptér bezpečně připojen k nabíječce.
- Zkuste zapojit nabíječku do jiné síťové zásuvky.

## 8. Bezpečná informace

- Nevystavujte nabíječku vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Vyvarujte se pádu nabíječky nebo vystavení silným nárazům.
- Udržujte nabíječku mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním odpojte nabíječku od zdroje napájení. K čištění použijte suchý hadřík.
- Nepokoušejte se nabíječku sami rozebírat nebo opravovat.