

Magnetna stojalo za brezžično polnjenje Uporabniški priročnik

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali prenosni polnilnik, ki ga proizvaja naše podjetje. Za boljšo izkušnjo s tem izdelkom pred uporabo natančno preberite uporabniški priročnik.

1. Uporablja se lahko kot magnetni prenosni polnilnik za brezžično polnjenje, ki je združljiv z mobilnimi telefoni serije Apple 12 in novejšimi.
2. Uporablja se lahko kot navaden prenosni polnilnik za brezžično polnjenje in je združljiv z vsemi mobilnimi telefoni, ki podpirajo protokol Qi. Podpira mobilne telefone OP, HW, XM in SAM, ki podpirajo brezžično polnjenje.
3. Lahko se uporablja kot prenosni polnilnik, majhen in lahek, enostaven za prenašanje in podpira 99 % polnjenja mobilnega telefona.
4. Uporabljate ga lahko kot stojalo za brezžično polnjenje, postavite ga na namizje in polnite kadarkoli.

Opomba: Funkcionalni opis brezžičnega polnjenja

* Postavite telefon na brezžični polnilnik in pritisnite stranski gumb, da vklopite funkcijo brezžičnega polnjenja.

* Pri polnjenju prenosnega polnilnika s polnilnikom, ko je vhod v načinu hitrega polnjenja in je prenosni polnilnik nastavljen na brezžično polnjenje, lahko uporabite funkcijo brezžičnega hitrega polnjenja. Če najprej vklopite brezžično polnjenje in uporabljate polnilnik za polnjenje prenosnega polnilnika, je trenutno na voljo samo običajna funkcija 5 W brezžičnega polnjenja.

* Med postopkom polnjenja prenosnega polnilnika, v popolnoma napoljenem stanju, zaradi protokola polnjenja pojdite v stanje vhoda 5 V, v tem času vklopite brezžično polnjenje in na voljo bo samo običajno 5 W polnjenje. Ko se polnilni kabel po vstavitvi odklopi, se lahko brezžično polnjenje samodejno znova zažene, da preide v način hitrega polnjenja.

Značilnosti izdelka

- * Brezžični izhod 15 W, neomejeno hitro polnjenje z magneti.
- * Nov tri-v-enem, prenosni polnilnik + stojalo za brezžično polnjenje + magnetno držanje
- * Hitro polnjenje 18 W/PD 20 W, visoko učinkovito polnjenje.
- * Lahko ga napolnite in izpraznite hkrati, mobilni telefon in prenosni polnilnik pa lahko hitro popolnoma napolnite.
- * LED indikator, ki prikazuje napoljenost v realnem času.
- * Visokokakovostna polimerna litijeva baterija, varna in brezskrbna.

Vsebina pakiranja

- * Prenosni polnilnik x 1

Opis delov

1. Gumb za vklop brezžičnega polnjenja
2. Nosilec
3. Vhod/izhod tipa C
4. Izhodni vmesnik USB
5. Kazalnik baterije
6. Brezžično polnjenje (za podporo te funkcije potrebujete mobilni telefon)



Specifikacije izdelka

Ime izdelka: Magnetna stojalo za brezžično polnjenje

Kapaciteta celice: 10.000 mAh

Vrsta baterije: polimerna litijeva baterija

Maksimalna izhodna moč: 18 W / 20 W

Moč brezžičnega polnjenja: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W maks.

Izhod USB: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A maks.

Izhod tipa C: 5 V = 3 A / 9 V = 2,2 A / 12 V

= 1,5 A maks

USB + skupni izhod tipa C: 5 V/3 A

Vhod tipa C: 5 V = 3 A/9 V 2 A maks.

Opis indikatorskih lučk za polnjenje in baterijo

* Navodila za polnjenje

Polnjenje prek vhoda tipa C

Priključite polnilni kabel tipa C na vhodni vmesnik in začnite polniti mobilno prenosni polnilnik, LED lučke pa bodo med postopkom polnjenja začele utripati. Če LED lučka ne utripa, to pomeni, da je polnjenje končano.

Funkcija stranskega gumba

Kliknite stranski gumb brezžičnega polnilnika in prenosnega polnilnika in prenosni polnilnik se bo samodejno izklopil in prešel v stanje mirovanja.

* Opis indikatorja baterije

Peta lučka sveti modro, ko je brezžično polnjenje aktivirano.



Okrogle lučke na prenosnem polnilniku so priročen način za preverjanje preostale moči in funkcij akumulatorja.

Previdnostni ukrepi

* Če prenosnega polnilnika dlje časa ne uporabljate, napolnite baterijo vsaj enkrat na tri mesece. Med uporabo bo naprava rahlo vroča, vendar je to normalno.

Naprava naj ostane suha in je ne drgnite s kemičnimi čistili.

* Lahko ga napolnite in izpraznite hkrati, mobilni telefon in prenosni polnilnik pa lahko hitro popolnoma napolnite.

Poskrbite za okolje, napravo zavrite in reciklirajte na za to namenjenem mestu. Ne zavrzite jo samovoljno.

* Naprave ne dovolite uporabljati otrokom in jo uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe.

* Naprave ne udarjajte, ne razstavljajte in ne broдите v vodo z njo, jo zmočite ali stiskajte.

* Ne priključujte predvidenega izhodnega DC napajalnika na opremo, ki ne izpolnjuje zahtev glede izhodnih parametrov, ker

lahko povzroči okvaro ali požar.

* Neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar ali druge poškodbe;

* Baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini.

* Mobilni napajalnik uporablja visokokakovostne litijeve polimerne baterije, zato ga uporabljajte z zaupanjem.

* Prenosnega polnilnika ne razstavljajte ali preluknjajte sami. Prenosnega polnilnika ne izpostavljajte ognju, visoki temperaturi ali vodi.

* Za polnjenje uporabite napajalnik DC 5 V, ki ustreza nacionalnim standardom.

* Če ugotovite, da je prenosni polnilnik izbočen ali se pojavijo kakršni koli drugi okvarjeni pojavi ali če je naprava, ki se polni, izbočena, prenehajte uporabljati prenosni napajalnik.

Pogoste težave in rešitve

* Če prenosnega polnilnika ni mogoče napolniti:

* Preverite, ali je mobilni napajalnik primeren, ali sta priključna žica in adapter v dobrem stanju.

* Priporočamo, da za polnjenje uporabite napajalnik ustrezne znamke

* Prenosnega polnilnika ne razstavljajte ali preluknjajte sami. Prenosnega polnilnika ne izpostavljajte ognju, visoki temperaturi ali vodi.

* Če prenosni polnilnik ne more polniti drugih naprav:

* Energija je prenizka, napolnite prenosni polnilnik.

* Napetost naprave, ki se polni, ni združljiva z izhodno močjo mobilnega napajalnika, preverite polnilno napetost naprave, ki se polni.

* Način povezave med napolnjeno napravo in prenosnim polnilnikom ni pravilen.

* Obrnite se na oddelek za poprodajne storitve vašega lokalnega prodajalca, da preverite okvaro notranjega tokokroga mobilnega napajalnika.