

## 65W GaN hitri polnilnik s kablom



### 1. Uvod

Hvala, ker ste kupili naš stenski polnilnik. Ta priročnik vas bo vodil skozi namestitve, uporabo in odpravljanje težav z vašim novim stenskim polnilnikom. Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik.

### 2. Vsebina paketa

- Stenski polnilnik
- 1,25m kabel C do C

### 3. Funkcije

- Univerzalna združljivost: Deluje s široko paleto naprav, vključno s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki in prenosniki.
- Več protokolov polnjenja: Podpira PD2.0 / PD3.0 / PPS / QC2.0 / QC3.0 / QC4.0 + / SCP / FCP / AFC / SFCP / BC1.2 / DCP1.5A / PE + 1.1 / 2.0 / NAPRAVO APPLE / NAPRAVO SAMSUNG.
- Hitro polnjenje: Zagotavlja do 65W izhodne moči za hitro polnjenje.
- Več vtičnic za izmenični tok: vključuje adapterje za CN, ZDA, DE, JP in EU.
- Varnostne funkcije: Opremljen z zaščito pred nadtokom (OCP), zaščito pred kratkim stikom (SCP) in prenapetostno zaščito (OVP).
- Ognjevarni material: Izdelan iz ognjevarnega materiala PC 94V0.

### 4. Specifikacije

- AC vhod: 100-240V ~ 2.0A 50 / 60Hz
- Izhod USB-C1/C2 (največ 65 W):
  - 5V/3A
  - 9V/3A
  - 12V/3A
  - 15V/3A
  - 20V/3.25A
- Izhod USB-A:
  - 4.5V/5A
  - 5V/4.5A
  - 5V/3A
  - 9V/2A
  - 12V/1.5A
- C1 + C2: 45 W + 20 W /: 20 W + 45 W
- C1+A: 45W+18W
- C2+A: 15W
- C1 + (C2 + A): 45 W + 15 W
- Vtič za izmenični tok: CN, ZDA, DE, JP, EU
- Barva: Črna
- Material: Ognjevarni PC 94V0
- Zaščita: OCP, SCP, OVP
- Delovna temperatura: -10 ° C do + 25 ° C
- Podpira protokole hitrega polnjenja:
  - PD2.0 / PD3.0 / PD3.1 / SKS
  - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
  - SCP/FCP/AFC/SFCP
  - BC1.2/DCP1.5A
  - PE+1.1/2.0
  - NAPRAVA APPLE
  - NAPRAVA SAMSUNG

### 5. Namestitev in nastavitve

#### 1. korak: Razpakirajte polnilnik

- Previdno odstranite stenski polnilnik in vso dodatno opremo iz embalaže.

## 2. korak: Priključite na vir napajanja

- Priključite stenski polnilnik v standardno vtičnico za izmenični tok.

## 3. korak: Povežite napravo

- Uporabite združljiv kabel USB-C in/ali USB-A, da napravo povežete s polnilnikom.
- Polnilnik bo samodejno zaznal optimalni protokol polnjenja in začel polniti napravo.

## 6. Navodila za uporabo

- Polnjenje: napravo priključite na vrata USB-C ali USB-A z združljivim kablom. Polnilnik podpira protokole hitrega polnjenja za hitro in učinkovito polnjenje.

## 7. Odpravljanje težav

Težava: Naprava se ne polni

- Prepričajte se, da je stenski polnilnik pravilno priključen na vtičnico za izmenični tok.
- Preverite, ali je kabel USB varno priključen na polnilnik in napravo.
- Poskusite uporabiti drug kabel USB.
- Preverite, ali je naprava združljiva z izhodnimi specifikacijami polnilnika.

Težava: počasna hitrost polnjenja

- Prepričajte se, da vaša naprava podpira protokole hitrega polnjenja.
- Poskusite uporabiti drug kabel USB.
- Preverite, ali so v vratih USB naprave morebitne ovire.

Težava: Polnilnik se ne vklopi

- Prepričajte se, da je napajalnik za napajalnik varno pritrjen na polnilnik.
- Poskusite priključiti polnilnik v drugo vtičnico za izmenični tok.

## 8. Varnostne informacije

- Polnilnika ne izpostavljajte vlagi ali ekstremnim temperaturam.
- Izogibajte se padcu ali izpostavljanju polnilnika močnim udarcem.
- Polnilnik hranite stran od vnetljivih materialov.
- Pred čiščenjem odklopite polnilnik iz vira napajanja. Za čiščenje uporabite suho krpo.
- Ne poskušajte sami razstaviti ali popraviti polnilnika.