

65W rýchla nabíjačka GaN**1. Zavedenie**

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu nástennú nabíjačku. Táto príručka vás prevedie inštaláciou, používaním a riešením problémov s vašou novou nástennou nabíjačkou. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.

2. Obsah balenia

- Nástenná nabíjačka

3. Funkcie

- Univerzálna kompatibilita: Funguje so širokou škálou zariadení vrátane smartfónov, tabletov a notebookov.
- Viaceré nabíjacie protokoly: Podporuje PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG.
- Vysokorýchlostné nabíjanie: Poskytuje výkon až 65 W pre rýchle nabíjanie.
- Viaceré AC zástrčky: Zahŕňa adaptéry pre CN, US, DE, JP a EU.
- Bezpečnostné prvky: Vybavené nadprúdovou ochranou (OCP), ochranou proti skratu (SCP) a ochranou proti prepätiu (OVP).
- Ohňovzdorný materiál: Vyrobené z ohňovzdorného materiálu PC 94V0.

- Kompaktný a prenosný: Ľahko sa prenáša na cesty a každodenné použitie.

4. Špecifikácie

- AC vstup: 100-240V~2.0A 50/60Hz
- Výstup USB-C1 (max. 65 W):
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/3A
 - 15V/3A
 - 20V/3,25A
- Výstup USB-C2 (max. 65 W):
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/3A
 - 15V/3A
 - 20V/3,25A
- C1+C2: 45W+20W
- PPS: 3,3-11V/3A
- AC zástrčka: CN, US, DE, JP, EU
- Farba: čierna
- Materiál: Ohňovzdorný PC 94V0
- Ochrana: OCP, SCP, OVP
- Pracovná teplota: -10 ° C až + 25 ° C
- Podporuje protokoly rýchleho nabíjania:
 - PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
 - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
 - SCP/FCP/AFC/SFCP
 - BC1.2/DCP1.5A
 - PE+1.1/2.0
 - ZARIADENIE APPLE
 - ZARIADENIE SAMSUNG

5. Inštalácia a nastavenie

Krok 1: Rozbaľte nabíjačku

- Opatrne vyberte nástennú nabíjačku z obalu.

Krok 2: Pripojte sa k zdroju napájania

- Zapojte nástennú nabíjačku do štandardnej sieťovej zásuvky.

Krok 3: Pripojte svoje zariadenie

- Na pripojenie zariadenia k nabíjačke použite kompatibilný kábel USB-C.
- Nabíjačka automaticky rozpozná optimálny nabíjací protokol a začne nabíjať vaše zariadenie.

6. Návod na použitie

- Nabíjanie: Pripojte zariadenie k portu USB-C pomocou kompatibilného kábla. Nabíjačka podporuje protokoly rýchleho nabíjania pre rýchle a efektívne nabíjanie.

7. Riešenie problémov

Problém: Zariadenie sa nenabíja

- Uistite sa, že je nástenná nabíjačka správne pripojená k sieťovej zásuvke.
- Skontrolujte, či je kábel USB bezpečne pripojený k nabíjačke aj k zariadeniu.
- Skúste použiť iný kábel USB.
- Skontrolujte, či je vaše zariadenie kompatibilné s výstupnými špecifikáciami nabíjačky.

Problém: Pomalá rýchlosť nabíjania

- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje protokoly rýchleho nabíjania.
- Skúste použiť iný kábel USB.
- Skontrolujte, či v portoch USB vášho zariadenia nie sú prekážky.

Problém: Nabíjačka sa nezapína

- Uistite sa, že sieťový adaptér je bezpečne pripojený k nabíjačke.
- Skúste zapojiť nabíjačku do inej sieťovej zásuvky.

8. Bezpečnostné informácie

- Nevystavujte nabíjačku vlhkosti alebo extrémnym teplotám.
- Zabráňte pádu alebo vystaveniu nabíjačky silným nárazom.
- Nabíjačku uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov.
- Pred čistením odpojte nabíjačku od zdroja napájania. Na čistenie použite suchú handričku.
- Nepokúšajte sa nabíjačku sami rozoberať alebo opravovať.