

Suport magnetic de încărcare fără fir Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați ales banca de alimentare mobilă produsă de compania noastră. Pentru a vă bucura de o experiență mai bună cu acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare.

1. Acesta poate fi utilizat ca o bancă de energie mobilă cu încărcare magnetică fără fir, compatibilă cu telefoanele mobile Apple 12 și seriile superioare.
2. Acesta poate fi utilizat ca o bancă de alimentare mobilă obișnuită cu încărcare fără fir și este compatibil cu toate telefoanele mobile care acceptă protocolul Qi. Suportă telefoanele mobile OP, HW, XM și SAM care acceptă încărcarea fără fir.
3. Poate fi folosit ca o bancă de energie portabilă, mică și ușoară, ușor de transportat, și suportă 99% din încărcarea telefoanelor mobile.
4. Poate fi folosit ca suport de încărcare wireless, plasat pe desktop și încărcat în orice moment.

Notă: Descrierea funcțională a încărcării fără fir

* Puneți telefonul pe încărcătorul wireless și apăsați butonul lateral pentru a activa funcția de încărcare wireless.

* La încărcarea power bank-ului mobil cu încărcătorul, când intrarea este în modul de încărcare rapidă și power bank-ul este setat la încărcare wireless, puteți utiliza funcția de încărcare rapidă wireless. Dacă activați mai întâi încărcarea fără fir și utilizați încărcătorul pentru a încărca power bank-ul, în acest moment este disponibilă doar funcția obișnuită de încărcare fără fir de 5 W.

* În timpul procesului de încărcare a băncii de energie mobilă, într-o stare complet încărcată, datorită protocolului de încărcare, treceți la starea de intrare de 5 V, activați încărcarea fără fir în acest moment și numai încărcarea obișnuită de 5 W va fi disponibilă. Atunci când este scos din priză după introducerea cablului de încărcare, încărcarea fără fir poate fi repornită automat pentru a intra în modul de încărcare rapidă.

Caracteristicile produsului

- * 15W ieșire wireless, încărcare rapidă nelimitată cu magneți.
- * Nou trei în unul, power bank + suport de încărcare wireless + aspirație magnetică
- * Încărcare rapidă 18 W/PD 20 W, încărcare de înaltă eficiență.
- * Acesta poate fi încărcat și descărcat în același timp, iar telefonul mobil și power bank-ul pot fi încărcate complet rapid.
- * Indicator LED, care arată puterea în timp real.
- * Baterie polimer litiu de înaltă calitate, sigură și fără griji.

Lista componentelor

- * Bancă de alimentare x 1

Descrierea pieselor

1. Buton de alimentare cu încărcare fără fir
2. Suport
3. Intrare/ieșire tip C
4. Interfață de ieșire USB
5. Indicator de capacitate a acumulatorilor
6. Încărcare fără fir (este necesar ca telefonul mobil să suporte această funcție)



Specificațiile produsului

Numele produsului: Suport magnetic de încărcare fără fir
 Capacitatea celulară: 10000 mAh
 Tip baterie: baterie polimer litiu
 Putere maximă de ieșire: 18 W / 20 W
 Putere de încărcare fără fir: 5 W / 7.5 W / 10 W / 15 W max
 Ieșire USB: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A max
 Tip de ieșire C: 5 V = 3 A / 9 V = 2.2 A /

12 V = 1,5 A max

USB + Tip C ieșire simultană: 5 V/3 A

Tip de intrare C: 5 V = 3 A/9 V 2 A max

Descrierea indicatoarelor luminoase de încărcare și de baterie

* Instrucțiuni de încărcare

Încărcare intrare tip C

Conectați un cablu de încărcare de tip C la interfața de intrare și începeți încărcarea power bank-ului mobil, iar LED-urile încep să clipească în timpul procesului de încărcare. Atunci când lumina LED nu clipește, înseamnă că încărcarea este completă.

Funcția butonului lateral

Faceți clic pe butonul lateral al încărcătorului wireless și al power bank-ului, iar power bank-ul mobil se va opri automat și va adormi.

* Descrierea indicatorului bateriei

A cincea lumină este albastră atunci când încărcarea fără fir este activată.



Afișaj de putere

Luminile rotunde de pe banca de energie mobilă sunt o modalitate convenabilă de a verifica puterea rămasă și funcțiile băncii de energie.

Precauții

- * Dacă nu utilizați power bank-ul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcați bateria cel puțin o dată la trei luni. În timpul utilizării, dispozitivul va fi ușor fierbinte, dar acest lucru este normal.
- * Vă rugăm să păstrați dispozitivul uscat și să nu frecați cu detergenți chimici.
- * Acesta poate fi încărcat și descărcat în același timp, iar telefonul mobil și power bank-ul pot fi încărcate complet rapid.
- * Vă rugăm să aveți grijă de mediu, să distrugeți și să reciclați dispozitivul în locația desemnată, vă rugăm să nu îl aruncați în mod arbitrar.
- * Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul și utilizați-l numai sub

supravegherea unui adult.

- * Nu loviți, nu dezasamblați și nu băgați dispozitivul în apă, nu îl udați și nu îl stoarceți.
- * Nu conectați sursa de alimentare DC de ieșire proiectată la echipamente care nu îndeplinesc cerințele parametrilor de ieșire, deoarece acest lucru poate provoca defecțiuni sau incendii.
- * Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la incendiu, șoc electric sau alte vătămări;
- * Bateria nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă.
- * Sursa de alimentare mobilă utilizează baterii litiu polimer de înaltă calitate, vă rugăm să o utilizați cu încredere.
- * Nu dezasamblați și nu găuriți singur power bank-ul. Nu expuneți power bank-ul la foc, temperaturi ridicate sau apă.
- * Vă rugăm să utilizați un adaptor de alimentare DC 5 V care îndeplinește standardele naționale pentru încărcare.
- * Dacă descoperiți că power bank-ul mobil se umflă sau prezintă orice alt fenomen defectuos sau dacă dispozitivul încărcat se umflă, vă rugăm să nu mai utilizați power bank-ul.

Probleme și soluții comune

- * Dacă power bank-ul nu poate fi încărcat:
- * Vă rugăm să verificați dacă adaptorul de alimentare mobil este potrivit, dacă firul de conectare și adaptorul sunt în stare bună.
- * Vă recomandăm să utilizați un adaptor de alimentare de marcă adecvat pentru a-l încărca
- * Nu dezasamblați și nu găuriți singur power bank-ul. Nu expuneți power bank-ul la foc, temperaturi ridicate sau apă.
- * Dacă power bank-ul nu poate încărca alte dispozitive:
- * Puterea este prea mică, vă rugăm să încărcați power bank-ul.
- * Tensiunea dispozitivului care este încărcat nu este compatibilă cu ieșirea sursei de alimentare mobile, vă rugăm să verificați tensiunea de încărcare a dispozitivului care este încărcat.
- * Metoda de conectare dintre dispozitivul încărcat și power bank este incorectă.
- * Vă rugăm să contactați departamentul de servicii post-vânzare al distribuitorului local pentru a verifica defecțiunea circuitului intern al sursei de alimentare mobile.