

## 65W GaN бързо зарядно устройство с кабел



### А. Въвеждането

Благодарим ви, че закупихте нашето зарядно устройство за стена. Това ръководство ще ви преведе през инсталирането, използването и отстраняването на неизправности на вашето ново зарядно устройство за стена. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате устройството.

### Б. Съдържание на пакета

- Зарядно за стена
- 1,25m C към C кабел

### В. Функции

- Универсална съвместимост: Работи с широк спектър от устройства, включително смартфони, таблети и лаптопи.
- Множество протоколи за зареждане: Поддържа PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/УСТРОЙСТВО О НА APPLE/УСТРОЙСТВО SAMSUNG.
- Високоскоростно зареждане: Осигурява до 65 W мощност за бързо зареждане.
- Множество щепсела за променлив ток: Включва адаптери за CN, US, DE, JP и EU.

- Функции за безопасност: Оборудван със защита от свръхток (OCP), защита от късо съединение (SCP) и защита от пренапрежение (OVP).
- Огнеупорен материал: Изработен от огнеупорен материал PC 94V0.
- Компактен и преносим: Лесен за носене при пътуване и ежедневна употреба.

### Г. Спецификации

- AC вход: 100-240V ~ 2.0A 50/60Hz
- USB-C1 изход (65W макс.):
  - 5V/3A
  - 9V/3A
  - 12V/3A
  - 15V/3A
  - 20V/3.25A
- USB-C2 изход (65W макс.):
  - 5V/3A
  - 9V/3A
  - 12V/3A
  - 15V/3A
  - 20V/3.25A
- C1+C2: 45W+20W
- PPS: 3.3-11V/3A
- AC щепсел: CN, САЩ, Германия, Япония, ЕС
- Цвят: Черен
- Материал: Огнеупорен компютър 94V0
- Защита: OCP, SCP, OVP
- Работна температура: -10°C до +25°C
- Поддържа протоколи за бързо зареждане:
  - PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
  - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
  - SCP/FCP/AFC/SFCP
  - BC1.2/DCP1.5A
  - PE+1.1/2.0
  - УСТРОЙСТВО APPLE
  - УСТРОЙСТВО SAMSUNG

## Д. Инсталиране и настройка

Стъпка 1: Разопакувайте зарядното устройство

- Внимателно извадете зарядното устройство за стена и всички аксесоари от опаковката.

Стъпка 2: Свържете се към източник на захранване

- Включете зарядното устройство в стандартен контакт за променлив ток.

Стъпка 3: Свържете устройството си

- Използвайте съвместим USB-C кабел, за да свържете устройството към зарядното устройство.
- Зарядното устройство автоматично ще открие оптималния протокол за зареждане и ще започне да зарежда вашето устройство.

## Е. Инструкции за употреба

- Зареждане: Свържете устройството си към USB-C порт с помощта на съвместим кабел. Зарядното устройство поддържа протоколи за бързо зареждане за бързо и ефективно зареждане.

## Ж. Отстраняване

Проблем: Устройството не се зарежда

- Уверете се, че зарядното устройство за стена е правилно

свързано към контакта за променлив ток.

- Проверете дали USB кабелът е здраво свързан както към зарядното устройство, така и към вашето устройство.
- Опитайте да използвате друг USB кабел.
- Проверете дали вашето устройство е съвместимо с изходните спецификации на зарядното устройство.

Проблем: Бавна скорост на зареждане

- Уверете се, че вашето устройство поддържа протоколи за бързо зареждане.
- Опитайте да използвате друг USB кабел.
- Проверете за препятствия в USB портовете на вашето устройство.

Проблем: Зарядното устройство не се включва

- Уверете се, че адаптерът за променлив ток е здраво закрепен към зарядното устройство.
- Опитайте да включите зарядното устройство в друг контакт за променлив ток.

## З. Информация за безопасност

- Не излагайте зарядното устройство на влага или екстремни температури.
- Избягвайте изпускане или подлагане на зарядното устройство на силни удари.
- Дръжте зарядното устройство далеч от запалими материали.

- Изключете зарядното устройство от източника на захранване преди почистване. Използвайте суха кърпа за почистване.
- Не се опитвайте сами да разглобявате или ремонтирате зарядното устройство.