

Magnetický bezdrátový nabíjecí stojan Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní powerbanku vyráběnou naší společností. Abyste s tímto výrobkem měli lepší zkušenosti, přečtěte si prosím před použitím pečlivě tuto uživatelskou příručku.

1. Stojan lze používat jako magnetickou bezdrátovou nabíjecí mobilní powerbanku, kompatibilní s mobilními telefony Apple řady 12 a vyšší.
2. Stojan lze používat jako běžnou bezdrátovou nabíjecí mobilní powerbanku a je kompatibilní se všemi mobilními telefony, které podporují protokol Qi. Podporuje mobilní telefony OP, HW, XM a SAM, které podporují bezdrátové nabíjení.
3. Lze ho používat jako přenosnou powerbanku, je malý a lehký, snadno se přenáší a podporuje nabíjení 99 % mobilních telefonů.
4. Lze ho používat jako bezdrátový nabíjecí stojánek, umístit na pracovní stůl a kdykoli nabíjet.

Poznámka: Popis funkce bezdrátového nabíjení

- * Umístěte telefon na bezdrátovou nabíječku a stisknutím bočního tlačítka zapnete funkci bezdrátového nabíjení.
- * Při nabíjení mobilní powerbanky pomocí nabíječky, když je vstup v režimu rychlého nabíjení a powerbanka je nastavena na bezdrátové nabíjení, můžete použít funkci bezdrátového rychlonabíjení. Pokud nejprve zapnete bezdrátové nabíjení a k nabíjení powerbanky používáte nabíječku, je v tuto chvíli k dispozici pouze funkce běžného bezdrátového nabíjení 5 W.
- * Během procesu nabíjení plně nabitou mobilní powerbankou přejděte kvůli nabíjecímu protokolu do stavu 5 V na vstupu, zapněte v tomto okamžiku bezdrátové nabíjení a k dispozici bude pouze běžné nabíjení 5 W. Při odpojení ze zásuvky po vložení nabíjecího kabelu lze bezdrátové nabíjení automaticky restartovat a přejít do režimu rychlého nabíjení.

Vlastnosti produktu

- * 15W bezdrátový výstup, neomezené rychlé nabíjení pomocí magnetů.

- * Nově tři v jednom: powerbanka + bezdrátový nabíjecí stojan + magnetické uchycení
- * Rychlonabíjení 18 W / PD 20 W, vysoká účinnost nabíjení.
- * Zařízení lze nabíjet i vybité současně a mobilní telefon i powerbanku lze rychle plně nabít.
- * LED indikátor, který ukazuje výkon v reálném čase.
- * Vysoce kvalitní polymerová lithiová baterie, bezpečná a bezproblémová.

Obsah balení

- * Powerbanka x 1

Popis součástí

1. Tlačítko napájení bezdrátového nabíjení
2. Držák
3. Vstup/výstup Type C
4. Výstupní rozhraní USB
5. Indikátor stavu baterie
6. Bezdrátové nabíjení (vyžaduje mobilní telefon, který tuto funkci podporuje)



Specifikace výrobku

Název výrobku: Magnetický bezdrátový nabíjecí stojan
 Kapacita článku: 10000 mAh
 Typ baterie: polymerová lithiová baterie
 Maximální výstupní výkon: 18 W / 20 W
 Výkon bezdrátového nabíjení: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W max.
 Výstup USB: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A max.
 Výstup Type C: 5 V = 3 A / 9 V = 2,2 A / 12 V = 1,5 A max.
 Současný výstup USB + Type C: 5 V/3 A
 Vstup Type C: 5 V = 3 A/9 V 2 A max.

Popis kontrolky nabíjení a baterie

* Pokyny pro nabíjení

Nabíjení na vstupu Type C
Připojte nabíjecí kabel Type C ke vstupnímu rozhraní a začněte nabíjet mobilní powerbanku, přičemž během nabíjení začnou blikat LED kontrolky. Když LED kontrolka neblíká, znamená to, že nabíjení je dokončeno.

Funkce bočního tlačítka
Klikněte na boční tlačítko bezdrátové nabíječky a powerbanky a mobilní powerbanka se automaticky vypne a uspí.

* Popis indikátoru stavu baterie

Pátá kontrolka svítí modře, když je aktivováno bezdrátové nabíjení.



Zobrazení napájení

Kulaté kontrolky na mobilní powerbance vám umožňují pohodlně kontrolovat zbývající energii a funkce powerbanky.

Bezpečnostní opatření

- * Pokud powerbanku delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce. Během používání bude zařízení mírně horké, ale to je normální.
- * Přístroj uchovávejte v suchu a nedrhňte jej chemickými čisticími prostředky.
- * Lze ji nabíjet i vybíjet současně a mobilní telefon i powerbanku lze rychle plně nabít.
- * Dbejte prosím na životní prostředí, přístroj zlikvidujte a recyklujte na místě k tomu určeném, nelikvidujte jej svévolně.
- * Nedovolte dětem, aby přístroj používaly, případně jej používaly pouze pod dohledem dospělé osoby.
- * Do přístroje nenarážejte, nerozebírejte jej, nevstupujte s ním do vody, nenamáčejte jej ani jej nemačkejte.
- * Nepřipojujte navržený výstupní zdroj stejnosměrného proudu k zařízení, které neodpovídá požadavkům na výstupní parametry, protože to může způsobit poruchu nebo požár.
- * Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním.
- * Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teple.

* Mobilní napájecí zdroj používá vysoce kvalitní lithium-polymerové baterie, používejte jej s důvěrou.

* Powerbanku sami nerozebírejte ani nepropichujte. Nevystavujte powerbanku ohni, vysoké teplotě ani vodě.

* Pro nabíjení používejte napájecí adaptér DC 5 V, který splňuje národní normy.

* Pokud zjistíte, že se mobilní powerbanka vyboulila nebo se vyskytly jiné závadné jevy, nebo pokud se nabíjené zařízení vyboulilo, přestaňte powerbanku používat.

Běžné problémy a jejich řešení

* Pokud nelze powerbanku nabít:

* Zkontrolujte, zda je mobilní napájecí adaptér vhodný a zda jsou připojovací vodič a adaptér v dobrém stavu.

* K nabíjení doporučujeme používat napájecí adaptér vhodné značky.

* Powerbanku sami nerozebírejte ani nepropichujte. Nevystavujte powerbanku ohni, vysoké teplotě ani vodě.

* Pokud powerbanka nemůže nabíjet jiná zařízení:

* Napájení je příliš nízké, nabijte prosím powerbanku.

* Napětí nabíjeného zařízení není kompatibilní s výstupem mobilního napájecího zdroje, zkontrolujte nabíjecí napětí nabíjeného zařízení.

* Způsob připojení mezi nabíjeným zařízením a powerbankou je nesprávný.

* Pro kontrolu poruchy vnitřního obvodu mobilního napájecího zdroje se obraťte na oddělení poprodejněho servisu svého místního prodejce.