

35W GaN Brzi punjač



Uvod Hvala vam što ste kupili naš zidni punjač. Ovaj priručnik će vas voditi kroz instalaciju, uporabu i rješavanje problema vašeg novog zidnog punjača. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije korištenja uređaja.

Sadržaj pakiranja
Zidni punjač

Značajke

Univerzalna kompatibilnost: Radi s širokim rasponom uređaja uključujući pametne telefone, tablete i prijenosna računala. Višestruki protokoli punjenja: Podržava PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE UREĐAJE/SAMSUNG UREĐAJE. Brzo punjenje: Pruža do 30W izlazne snage za brzo punjenje. Višestruki AC utikači: Uključuje adaptere za CN, US, DE, JP i EU. Sigurnosne značajke: Opremljen zaštitom od preopterećenja (OCP), zaštitom od kratkog spoja (SCP) i zaštitom od prenapona (OVP). Vatrootporni materijal: Izrađen od vatrootpornog PC 94V0 materijala. Kompaktan i prijenosni: Lako se nosi za putovanja i svakodnevnu uporabu.

Specifikacije

AC ulaz: 100-240V~0.8A 50/60Hz
USB-C izlaz (35W Max):
5V/3A
9V/3A
12V/2.92A
15V/2.33A
20V/1.75A
USB-A izlaz (18W): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
C+A: 5V/3A 15W
PPS: 3.3-11V/3A
AC utikač: CN, US, DE, JP, EU
Boja: Bijela
Materijal: Vatrootporni PC 94V0
Zaštita: OCP, SCP, OVP

Radna temperatura: -10°C do +25°C

Podržava protokole brzog punjenja:

PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

QC2.0/QC3.0/QC4.0+

SCP/FCP/AFC/SFCP

BC1.2/DCP1.5A

PE+1.1/2.0

APPLE UREĐAJI

SAMSUNG UREĐAJI

Instalacija i postavljanje

Korak 1: Raspakirajte punjač

Pažljivo izvadite punjač iz pakiranja.

Korak 2: Spojite na izvor napajanja

Uključite zidni punjač u standardnu AC utičnicu.

Korak 3: Spojite vaš uređaj

Koristite kompatibilni USB-C kabel za spajanje vašeg uređaja na punjač.

Punjač će automatski detektirati optimalni protokol punjenja i početi puniti vaš uređaj.

Upute za uporabu

Punjenje: Spojite svoj uređaj na USB-C i/ili USB-A port koristeći kompatibilni kabel. Punjač podržava protokole brzog punjenja za brzo i učinkovito punjenje.

Rješavanje problema Problem: Uređaj se ne puni

Provjerite je li zidni punjač ispravno spojen na AC utičnicu.

Provjerite je li USB kabel čvrsto spojen i na punjač i na vaš uređaj.

Pokušajte koristiti drugi USB kabel.

Provjerite je li vaš uređaj kompatibilan s izlaznim specifikacijama punjača.

Problem: Spora brzina punjenja

Provjerite podržava li vaš uređaj protokole brzog punjenja.

Pokušajte koristiti drugi USB kabel.

Provjerite ima li zapreka u USB portovima vašeg uređaja.

Problem: Punjač se ne uključuje

Provjerite je li AC adapter utikača čvrsto pričvršćen na punjač.

Pokušajte uključiti punjač u drugu AC utičnicu.

Sigurnosne informacije

Ne izlažite punjač vlazi ili ekstremnim temperaturama.

Izbjegavajte ispuštanje ili izlaganje punjača jakim udarcima.

Držite punjač dalje od zapaljivih materijala.

Isključite punjač iz izvora napajanja prije čišćenja. Koristite suhu krpu za čišćenje. Ne pokušavajte sami rastavljati ili popravljati punjač.