

35W GaN
****Hitri polnilnik****
 ** **



1. Uvod

Hvala, da ste kupili naš stenski polnilnik. Ta priročnik vas bo vodil skozi namestitev, uporabo in odpravljanje težav z vašim novim stenskim polnilnikom. Prosimo, da pred uporabo naprave pozorno preberete ta priročnik.

2. Vsebina paketa

* Stenski polnilnik

3. Lastnosti

* ****Univerzalna združljivost****: Deluje s široko paleto naprav, vključno s pametnimi telefoni, tablicami in prenosniki.

* ****Več polnilnih protokolov****: Podpira PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE.

* ****Hitro polnjenje****: Zagotavlja do 30W izhodne moči za hitro polnjenje.

* ****Več AC vtičev****: Vključuje adapterje za CN, US, DE, JP in EU.

* ****Varnostne funkcije****: Opremljen z zaščito pred prevelikim tokom (OCP), zaščito pred kratkim stikom (SCP) in zaščito pred prenapetostjo (OVP).

* ****Ognjevarni material****: Izdelan iz ognjevarnega materiala PC 94V0.

* ****Kompakten in prenosen****: Enostavno prenašanje za potovanja in vsakodnevno uporabo.

4. Specifikacije

* ****AC vhod****: 100-240V~0.8A 50/60Hz

* ****USB-C izhod (35W Max)****:

* 5V/3A

* 9V/3A

* 12V/2.92A

* 15V/2.33A

* 20V/1.75A

* ****USB-A izhod (18W)****: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

* ****C+A****: 5V/3A 15W

* ****PPS****: 3.3-11V/3A

* ****AC vtič****: CN, US, DE, JP, EU

* ****Barva****: Črna

* ****Material****: Ognjevarni PC 94V0

* ****Zaščita****: OCP, SCP, OVP

* ****Delovna temperatura****: -10°C do +25°C

* ****Podpira protokole hitrega polnjenja****:

* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

* SCP/FCP/AFC/SFCP

* BC1.2/DCP1.5A

* PE+1.1/2.0

* APPLE NAPRAVA

* SAMSUNG NAPRAVA

5. Namestitev in nastavitve

Korak 1: Razpakirajte polnilnik

Previdno odstranite stenski polnilnik in vse dodatke iz embalaže.

Korak 2: Priključitev na vir napajanja

1. Polnilnik previdno vzemite iz embalaže

Korak 3: Priključitev vaše naprave

1. Uporabite združljiv USB-C kabel za povezavo vaše naprave s polnilnikom.

2. Polnilnik bo samodejno zaznal optimalni polnilni protokol in začel polniti vašo napravo.

6. Navodila za uporabo

* ****Polnjenje****: Priključite vašo napravo na USB-C in/ali USB-A vrata z uporabo združljivega kabla. Polnilnik podpira protokole hitrega polnjenja za hitro in učinkovito polnjenje.

7. Odpravljanje težav

Težava: Naprava se ne polni

* Prepričajte se, da je stenski polnilnik pravilno priklučen v AC vtičnico.

* Preverite, ali je USB kabel varno priklučen na polnilnik in vašo napravo.

* Poskusite uporabiti drug USB kabel.

* Preverite, ali je vaša naprava združljiva z izhodnimi specifikacijami polnilnika.

Težava: Počasna hitrost polnjenja

* Prepričajte se, da vaša naprava podpira protokole hitrega polnjenja.

* Poskusite uporabiti drug USB kabel.

* Preverite, ali so v USB vratih vaše naprave kakšne ovire.

Težava: Polnilnik se ne vklopi

* Prepričajte se, da je AC vtični adapter varno pritrjen na polnilnik.

* Poskusite priključiti polnilnik v drugo AC vtičnico.

8. Varnostne informacije

* Ne izpostavljajte polnilnika vlagi ali ekstremnim temperaturam.

* Izogibajte se padcu polnilnika ali izpostavljanju močnim udarcem.

* Hranite polnilnik stran od vnetljivih materialov.

* Pred čiščenjem odklopite polnilnik iz vira napajanja. Za čiščenje uporabite suho krpo.

* Ne poskušajte sami razstaviti ali popraviti polnilnika.