

## 35W GaN Brzi punjač s kabelom



1. Uvod Hvala vam što ste kupili naš zidni punjač. Ovaj priručnik će vas voditi kroz instalaciju, uporabu i rješavanje problema vašeg novog zidnog punjača. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije korištenja uređaja.
2. Sadržaj pakiranja
  - Zidni punjač
  - 1,25m C na C kabel
3. Značajke
  - **Univerzalna kompatibilnost:** Radi s širokim rasponom uređaja uključujući pametne telefone, tablete i prijenosna računala.
  - **Višestruki protokoli punjenja:** Podržava PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE UREĐAJE/SAMSUNG UREĐAJE.
  - **Brzo punjenje:** Pruža do 30W izlazne snage za brzo punjenje.
  - **Višestruki AC utikači:** Uključuje adaptere za CN, US, DE, JP i EU.
  - **Sigurnosne značajke:** Opremljen zaštitom od preopterećenja (OCP), zaštitom od kratkog spoja (SCP) i zaštitom od prenapona (OVP).
  - **Vatrootporni materijal:** Izrađen od vatrootpornog PC 94V0 materijala.
  - **Kompaktan i prijenosni:** Lako se nosi za putovanja i svakodnevnu uporabu.
4. Specifikacije
  - **AC ulaz:** 100-240V~0.8A 50/60Hz
  - **USB-C izlaz (35W Max):**
    - 5V/3A
    - 9V/3A
    - 12V/2.92A
    - 15V/2.33A
    - 20V/1.75A
  - **USB-A izlaz (18W):** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
  - **C+A:** 5V/3A 15W
  - **PPS:** 3.3-11V/3A
  - **AC utikač:** CN, US, DE, JP, EU
  - **Boja:** Bijela
  - **Materijal:** Vatrootporni PC 94V0
  - **Zaštita:** OCP, SCP, OVP
  - **Radna temperatura:** -10°C do +25°C
  - **Podržava protokole brzog punjenja:**
    - PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
    - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
    - SCP/FCP/AFC/SFCP
    - BC1.2/DCP1.5A
    - PE+1.1/2.0
    - APPLE UREĐAJI
    - SAMSUNG UREĐAJI
5. Instalacija i postavljanje Korak 1: Raspakirajte punjač Pažljivo izvadite zidni punjač i sav pribor iz pakiranja. Korak 2: Spojite na izvor napajanja
6. Uključite zidni punjač u standardnu AC utičnicu. Korak 3: Spojite vaš uređaj
7. Koristite kompatibilni USB-C kabel za spajanje vašeg uređaja na punjač.
8. Punjač će automatski detektirati optimalni protokol punjenja i početi puniti vaš uređaj.
9. Upute za uporabu
  - **Punjenje:** Spojite svoj uređaj na USB-C i/ili USB-A port koristeći kompatibilni kabel. Punjač podržava protokole brzog punjenja za brzo i učinkovito punjenje.
7. Rješavanje problema Problem: Uređaj se ne puni
  - Provjerite je li zidni punjač ispravno spojen na AC utičnicu.
  - Provjerite je li USB kabel čvrsto

spojen i na punjač i na vaš uređaj.

- Pokušajte koristiti drugi USB kabel.
- Provjerite je li vaš uređaj kompatibilan s izlaznim specifikacijama punjača.

Problem: Spora brzina punjenja

- Provjerite podržava li vaš uređaj protokole brzog punjenja.
- Pokušajte koristiti drugi USB kabel.
- Provjerite ima li zapreka u USB portovima vašeg uređaja.

Problem: Punjač se ne uključuje

- Provjerite je li AC adapter utikača čvrsto pričvršćen na punjač.
  - Pokušajte uključiti punjač u drugu AC utičnicu.
8. Sigurnosne informacije
- Ne izlažite punjač vlazi ili ekstremnim temperaturama.
  - Izbjegavajte ispuštanje ili izlaganje punjača jakim udarcima.
  - Držite punjač dalje od zapaljivih materijala.
  - Isključite punjač iz izvora napajanja prije čišćenja. Koristite suhu krpu za čišćenje.
  - Ne pokušavajte sami rastavljati ili popravljati punjač.